Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-como-pro-v1-panel-podtynk-1-lokatorski-p-29996.html




# ACO COMO-PRO-V1 panel podtynk 1-lokatorski

| | |
|---|---|
| Cena | **1 388,67 zł** |
| Numer katalogowy | **26121** |
| Kod producenta | **COMO-PRO-V1** |
| Kod EAN | **5905997380577** |

## Opis produktu

## ACO COMO-PRO-V1 panel podtynk 1-lokatorski

Model: COMO-PRO-V1

### Przeznaczenie panelu COMO-PRO-V1 podtynkowego 1-lokatorskiego:

Wideodomofon cyfrowy do systemu **PRO**, ze zbliżeniowym czytnikiem breloków i 1 przyciskiem dzwonienia. Panele COMO dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stalą nierdzewną szczotkowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

### Najważniejsze cechy panelu COMO-PRO-V1 podtynkowego 1-lokatorskiego:

- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC)
- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
- kontrola dostępu – wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym
- możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonienia lub za pomocą komputera
- obsługa 10 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu)
- w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu
- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera)
- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie

- detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
- opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A
- Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:
- podłączenie w jednym systemie do 4 paneli (nie jest wymagany dodatkowy moduł)
- dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
- programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
- wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
- indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
- możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
- jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
- darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”

## Specyfikacja techniczna panelu COMO-PRO-V1 podtynkowego 1-lokatorskiego:

- **Index:** COMO-PRO-V1
- **Max. ilość abonentów**: 1
- **Sposób montażu:**
- Podtynkowy
- Natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PV/PRO NT)
- Opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):**
- Panel: 286×90
- Puszka montażowa podtynkowa: 268x73x32:
- **Typ instalacji:** Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 15V DC / 400mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 2,5W
- **Wyjścia:**
- 2 x złącza śrubowe rozłączalne: podłączenie elektrozaczepu różnego typu (max. 1,5A między innymi tradycyjny lub rewersyjny) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A np. zwora elektromagnetyczna, brama)
- 5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO): podłączenie sygnału audio: „LINE”, podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC”, podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
- 1 x złącze RJ45:
- **Wejścia:**
- 2 x złącza śrubowe rozłączalne: podłączenie zewnętrznego przycisku otwierania (przycisk zwierny NO) np. przycisk dzwonkowy, możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania max do 25s.
- 2 x złącza śrubowe rozłączalne: możliwość zasilania elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl