

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/aco-fam-p-2npacc-panel-pod-tynk-2-rodzinny-czyt-brel-p-31782.html>



ACO FAM-P-2NPACC panel pod tynk 2-rodzinny czyt. brel.

Cena	675,27 zł
Numer katalogowy	13380
Kod producenta	FAM-P-2NPACC
Dodatkowe funkcje	czytnik kart/breloków
Współpraca z systemami	FAMILIO
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Przetwornik obrazu kamery	bd.
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	174,8x67,8
Ilość przewodów łączących	2 + 2
Wbudowana kamera	Nie

Opis produktu

ACO FAM-P-2NPACC panel pod tynk 2-rodzinny czyt. brel.

Model: FAM-P-2NPACC

Najważniejsze cechy

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- podświetlane szyldy
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów dwurodzinnych.

Specyfikacja techniczna

- **Index:** FAM-P-2NPACC
- **Opis:** Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 2 przyciskami
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym

czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz

- **Max. ilość abonentów:** 2 lokale
- **Sposób montażu:** Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
- **Typ instalacji:** Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 12V $\pm$ 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** $\sim$ 1,4W
- **Wyjścia:** Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia:** 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawianie parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl