Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-inspiro-15-g2-p-22787.html



ACO INSPIRO 15+ (G2)

Cena	**2 495,67 zł**
Numer katalogowy	**52535**
Kod producenta	**Inspiro 15+ G2**

Opis produktu

ACO INSPIRO 15+ (G2)

Model: Inspiro 15+ G2

Specyfikacja Inspiro 15+

Opis	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, małą listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	Kamera: – kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm – regulowana w poziomie pozycja kierunku obserwacji kamery – podświetlenie LED w podczerwieni – doskonały obraz w dzień i w nocy 5N – mały moduł podświetlanej listy opisowej Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)
Wymiary (mm)	Panel 111×412 Pole opisowe 73×39 Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6

Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 300mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,35W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe – podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master
Wejścia	-4 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złacze śrubowe: – podłaczenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave) 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a – akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu – automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
Cechy	– odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu – możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu – 4 różne tabele kodów – dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy) – programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków) – obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych – dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144 – dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora – regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund) – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu – obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster – do obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN – otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O) – automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia: – otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub – sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk – włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu – możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników – szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu – intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja – opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia – opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia – możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy – funkcja autootwierania dla każdego lokalu

– funkcja otwierania korytarzowego
– funkcja portierska
– możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
– regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
– obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
– 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia
– przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych
– programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
– darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl