Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-inspiro-3-g2-p-22933.html




# ACO INSPIRO 3+ (G2)

| | |
|---|---|
| Cena | **1 905,27 zł** |
| Numer katalogowy | **52522** |
| Kod producenta | **Inspiro 3+ G2** |
| Kod EAN | **5905997381444** |

## Opis produktu

## ACO INSPIRO 3+ (G2)

Model: Inspiro 3+ G2

### SPECYFIKACJA INSPIRO 3+ Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i elektroniczną listą

| | |
|---|---|
| Opis | Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym i elektroniczną listą |
| Wykonanie | Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej |
| Moduły | 230E – elektroniczna, alfabetyczna lista lokatorów<br>Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu |
| Wyświetlacz | LCD (podgrzewany) |
| Max. ilość abonentów | 1020 lokale |
| Sposób montażu | Podtynkowy<br>Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-M NT) |
| Wymiary (mm) | Panel 111×290<br>Puszka montażowa podtynkowa 92x271x31,5 |
| Typ instalacji | Cyfrowa: 2 żyłowa |
| Długość linii | Max. 1000m |
| Zasilanie | 15V DC / 232mA lub 12V ± 0,5V AC |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ~ 0,81W |
| Wyjścia | 2 x złącza śrubowe „ELOCK”:<br>– podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)<br>2 x złącza śrubowe<br>– podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” |

| | |
|---|---|
| Wejścia | 2 x złącza śrubowe<br>– podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master<br>-4 x złącza śrubowe:<br>– podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND”<br>1 x złącze śrubowe „INPUT”:<br>– podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania<br>1 x złacze śrubowe:<br>– podłaczenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)<br>2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów |
| Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością | – podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a<br>– akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu<br>– automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U) |
| Cechy | – odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu<br>– możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu<br>– 4 różne tabele kodów<br>– dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)<br>– programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)<br>– regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)<br>– obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu<br>– obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster<br>– dla obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN<br>– otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)<br>– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:<br>– otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub – sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) – potrójny kluczyk<br>– włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu<br>– możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników<br>– szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu<br>– intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja<br>– funkcja otwierania korytarzowego<br>– opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia<br>– opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia<br>– możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy<br>– funkcja autootwierania dla każdego lokalu<br>– funkcja portierska<br>– możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego<br>– regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)<br>– obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu<br>– 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia<br>– przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych<br>– programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania<br>– programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB |

– darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
– kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl