

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/aco-rozdzielacz-aktywny-video-cdnvr-au-p-29169.html>

ACO Rozdzielacz aktywny VIDEO - CDNVRau



Cena	146,37 zł
Numer katalogowy	29689
Kod producenta	CDNVRau

Opis produktu

ACO Rozdzielacz aktywny VIDEO - CDNVRau

Model: CDNVRau

Przeznaczenie rozdzielacza aktywnego VIDEO - CDNVRau:

Rozdzielacz aktywny video do systemów cyfrowych, rozdzielenie magistrali głównej na 4 niezależne wyjścia jest kompatybilny z systemami video ACO.

Cechy rozdzielacza aktywnego VIDEO - CDNVRau:

- podłączenie do 5 odbiorników
- rozdzielenie magistrali głównej na 4 niezależne wyjścia
- odległość do odbiornika: do 70 m. ()
- możliwość zwiększenia odległości z zastosowaniem dodatkowych zasilaczy
- wejście główne z panelu lub innego źródła standardu ACO
- cztery aktywne wyjścia (wzmacniacze wideo)
- jedno wyjście pasywne do podłączenia kolejnego rozdzielacza lub odbiornika
- jedno wyjście aktywne z dodatkowym wzmocnieniem sygnału wideo (przy długich magistralach niweluje straty sygnału wideo)
- kompatybilny z systemami video ACO
- złącza śrubowymi ARK (zasilanie, linia audio)
- możliwość pracy jako rozdzielacz przelotowy lub końcowy (wbudowany terminator video załączany zworką)
- dioda sygnalizacyjna zasilanie i status pracy rozdzielacza
- złącza typu RJ45 (magistrala systemu) przy odpowiedniej ilości zasilaczy
- każde wyjście do odbiornika jest zabezpieczone na linii zasilania bezpiecznikiem polimerowym (automatycznie przywraca napięcie na wyjście po ustaniu zwarcia i zresetowaniu napięcia zasilania)

Specyfikacja techniczna rozdzielacza aktywnego VIDEO - CDNVRau:

- **Index:** CDNVRau-DIN
- **Opis:** Rozdzielacz aktywny video na szynę DIN
- **Wymiary (mm):** 4 moduły DIN
- **Wykonanie:** Obudowa z tworzywa ABS
- **Sposób montażu:** Szyna DIN lub natynkowo
- **Typ instalacji:** Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
- **Zasilanie:** 15VDC / 40mA
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~0,6W
- **Wyjścia:**
 - Złącze RJ45 (5 x magistrala: video, linia, zasilanie):
 - 4 x wyjścia aktywne (wzmacniacze)
 - 1 x wyjście pasywne (bez wzmacniacza)
- Złącza śrubowe ARK:
 - podłączenie sygnału linii (odbiorniki audio)
- **Wejścia:**
 - Złącze RJ45 (magistrala: video, linia, zasilanie):
 - 1 x wejście główne
- Złącza śrubowe ARK:
 - podłączenie zasilania dodatkowego

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl