Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct12e-io-p-31593.html



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12E-IO

Cena	**492,00 zł**
Numer katalogowy	**12872**
Kod producenta	**MCT12E-IO**
Kod EAN	**5907608961069**
Współczynnik ochrony obudowy	**IP65**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie ROGER RACS 5**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**30V/1,5A DC/AC**
Pobór pradu w stanie pracy	**100 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**50 mA**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT12E-IO

Model: MCT12E-IO

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja za pomocą karty i kodu
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Praca w standardzie 125kHz
- Praca w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych

- Dwa klawisze funkcyjne
- Wyjście przekaźnikowe

Przeznaczenie

Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16

Przeznaczenie

Czytniki serii MCT12E są terminalami dostępu przeznaczonymi do pracy w systemie kontroli dostępu RACS 5. Czytniki pełnią funkcję urządzenia podrzędnego względem kontrolera dostępu i nie mogą samodzielnie dozorować przejścia. Terminale MCT12E umożliwiają odczyt numeru seryjnego (CSN) karty zbliżeniowej EM 125 kHz. Czytniki wyposażone są w zestaw linii wejściowych i wyjściowych, który w większości przypadków umożliwia kompletną obsługę przejścia bez konieczności wykorzystywania wejść i wyjść zlokalizowanych na kontrolerze dostępu lub module rozszerzeń. MCT12E udostępnia trzy linie wejściowe NO/NC, dwa wyjścia tranzystorowe oraz jedno wyjście przekaźnikowe. Każde z wyjść może być w stanie spoczynkowym wyłączone (tzw. Polaryzacja normalna) lub załączone (tzw. Polaryzacja odwrotna). Komunikacja z kontrolerem odbywa się za pośrednictwem zmodyfikowanego standardu RS485, który dopuszcza tworzenie struktur okablowania typu gwiazda oraz drzewo. Magistrala komunikacyjna, do której dołączany jest czytnik może mieć długość do 1200m i być wykonana przy pomocy dowolnego rodzaju kabla sygnałowego. Relatywnie niewielka szerokość obudowy czytnika umożliwia jego montaż na ościeżnicy lub na profilach konstrukcyjnych drzwi.

Specyfikacja techniczna

- **Odczyt kart zbliżeniowych**: EM 125 kHz
- **Zasięg odczytu**: do 7 cm
- **Interfejs komunikacyjny**: RS485
- **Wskaźniki LED**: 3x
- **Wejścia NO/NC**: 3x
- **Wyjście przekaźnikowe**: 1.5A/30V
- **Wyjścia tranzystorowe**: 2x 1A/15V
- **Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej**: Tak
- **Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku**: Tak
- **Klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia**: Tak
- **Klawisze funkcyjne**: 2x
- **Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża**: Tak
- **Zasilanie**: 12VDC
- **Konfiguracja niskopoziomowa przez RS485 (RogerVDM)**: Tak
- **Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerISP)**: Tak
- **Praca w warunkach zewnętrznych**: Tak
- **Wymiary (W x S x G)**: Podstawa standardowa; 152,5 X 46 X 23 mm, Podstawa wysoka; 152,5 X 46 X 35 mm
- **Znak**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl