Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr311se-p-32696.html



Kontroler dostępu ROGER PR311SE

Cena	**639,60 zł**
Numer katalogowy	**9354**
Kod producenta	**PR311SE**
Kod EAN	**5907608962066**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub w większym systemie**
Zasięg odczytu RF ID	**15 cm**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Bufor zdarzeń	**1 000 000**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Tak**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Tak**
Pobór prądu w stanie gotowości	**70 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**1000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V**

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR311SE

Model: PR311SE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy

- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Instalacja na zewnątrz

PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR311SE zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Mogą być wykorzystywane zarówno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych do 1000 użytkowników. Wszystkie kontrolery serii PR311SE są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485, który może zostać wykorzystany zarówno do ich programowania jak i do komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR311SE może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz (UNIQUE)
- Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika zewnętrznego serii PRT (Roger)
- Zasilanie 12VDC
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 1000 użytkowników w systemie
- Obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
- 99 harmonogramów czasowych (*)
- 250 grup dostępu
- 250.000 zdarzeń w buforze (*)
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów)
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Instalacja na zewnątrz
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

(*) – funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 70mA (50mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,temperatura otoczenia: -25°C - +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: Wraz ze standardową podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 23 mm Wraz z grubszą podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 35 mm
- **Waga**: ≈150g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl