Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:51

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-rack-armac-2000va-on-line-pf1-p-26928.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1

Cena	**2 099,00 zł**
Numer katalogowy	**37575**
Kod producenta	**R/2000I/PF1**
Kod EAN	**5901969429992**
Czas przełączania	**0ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**2000 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**2000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**3 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1

Model: R/2000I/PF1

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1 - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Moc pozorna: 2000VA
- Moc czynna: 2000W
- **Wykonany w topologii On-Line**
- **Power Factor = 1.0**
- **Postać fali: Czysta sinusoida**
- Liczba gniazd: 6x IEC C13
- Obudowa: Tower
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1 - PRZEZNACZENIE

Zasilacz awaryjny Armac R/2000I/PF1 stworzony został z myślą o najbardziej wymagających zadaniach, takich jak ochrona

naprawdę mocnych komputerów, stacji roboczych czy sprzętu o dużym zużyciu energii. UPS jest w stanie wykonywać tak ciężką pracę dzięki zastosowaniu w nim wydajniejszych baterii 9Ah, ze **współczynnikiem mocy (Power Factor) 1.0**. Co więcej, model ten posiada **6 gniazd wyjściowych IEC 320 C13**, pozwalających na zabezpieczenie kilku urządzeń jednocześnie.

UPS tej serii zawsze zapewniają **czystą falę sinusoidalną**, został stworzony dla wrażliwego sprzętu o wysokim zużyciu energii. **Topologia on-line** sprawia, że UPS posiada idealne parametry elektryczne na wyjściu, konwertuje ona cały przychodzący prąd przemiennym, a następnie zasila urządzenie prądem generowanym już przez samego UPS-a. **Czas transferu jest zerowy** pomiędzy trybem AC a DC.

Ze względu na charakter swojej pracy, zasilacza można używać z urządzeniami posiadającymi silnik elektryczny bądź grzałkę np. drukarki laserowe, skanery, bramy garażowe oraz wjazdowe, rolety elektryczne, piece centralnego ogrzewania. Nie musisz też inwestować w drogie wyłączniki różnicoprądowego. Model ten może bez trudu współpracować z wyłącznikiem do 30 mA.

UPS ZASILACZ AWARYJNY RACK Armac 2000VA ON-LINE PF1 - DANE TECHNICZNE:

Moc	2000 W
Moc pozorna	2000 VA
PowerFactor	1
Sprawność urządzenia	0.9
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	6
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	6
Liczba baterii batterypack	6
Liczba baterii UPS	6
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Rodzaj baterii	Kwasowo-ołowiowa
Napięcie baterii	12 V
Napięcie szeregu baterii	12 V
Czas ładowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	5 min
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-6 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	0 - 0 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Zabezpieczenia	Filtr przeciwzakłóceniowy Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	50 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager II
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux Unix Windows 10 Windows 10 64bit Windows 11 Windows 7 Windows 7 64bit Windows 8 Windows 8 64bit Windows 98
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 95 %

Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Wysokość teleinformatyczna batterypack	2 U
Długość	505 mm
Szerokość	438 mm
Wysokość	88 mm
Waga	22.9 kg
Waga baterii	14.1 kg

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: product@impakt.com.pl