

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/zestaw-aktywnych-konwerterow-do-transmisji-ethernet-oraz-poe-atte-xcoax4-set-p-30948.html>



Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE ATTE xCOAX4-SET

Cena	576,87 zł
Numer katalogowy	18346
Kod producenta	xCOAX4-SET
Kod EAN	5902143691464

Opis produktu

Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE ATTE xCOAX4-SET

Model: xCOAX4-SET

Przeznaczenie xCOAX4-SET

Urządzenia po podaniu zasilania i poprawnym podłączeniu przewodów nawiązują komunikację z prędkością 100Mbps. Jeżeli nie uda się ustanowić stabilnego połączenia prędkość transmisji zostanie obniżona do 10Mbps. Zostanie to zasygnalizowane zapaleniem diody.

Jeżeli nie udało się ustanowić połączenia należy zweryfikować jakość złączy BNC na końcach toru XCOAX. Dodatkowe połączenia oraz rozgałęzienia toru XCOAX mogą uniemożliwiać nawiązanie stabilnej transmisji. Należy zweryfikować ich poprawność i usunąć niepotrzebne.

LED LV zatrząskuje się i sygnalizuje spadek napięcia na odbiorniku XCOAX-CAM poniżej 44V DC. Można ją zresetować poprzez zdjęcie i ponowne podanie zasilania. Jej zapalenie sygnalizuje konieczność zweryfikowania poprawności zasilania zestawu. Spadek napięcia poniżej 44V DC może stanowić przyczynę niestabilnej pracy lub uniemożliwi uruchomienie po restarcie odbiorników PoE podłączonych do XCOAX-CAM.

Urządzenie posiada bardzo małe rozmiary co pozwala na łatwą zabudowę w niewielkich przestrzeniach np. w podstawie kamery lub puszcze instalacyjnej.

Najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, otworowanej części obudowy lub blachy montażowej. Przy zastosowaniu dodatkowego adaptera można urządzenie zainstalować na szynie TH-35.

Obudowa pozwala na montaż na kilka sposobów:

- "tradycyjnie" z użyciem kołków montażowych na rastrze 10.8 jaki jest we wszystkich obudowach ABOX
- poprzez przykręcenie wkrętem przez dodatkowe otwory do dowolnej płaskiej powierzchni
- z zastosowaniem blachy montażowej ADD-RACK2U1 lub ADD-RACK2U2
- z zastosowaniem dodatkowych zatrzasków na szynie TH35 (DIN) ADD-TH35

Specyfikacja

Całkowita ilość portów:	2 Port PoE, 2 Port BNC (żeński)
Port PoE IN:	LAN/LAN + PoE IN 802.3af/at, PoE Passive
Porty PoE OUT:	LAN/LAN + PoE OUT 802.3af/at/bt60
Porty LAN 10/100Mbps:	LAN/LAN + PoE IN, LAN/LAN + PoE OUT
Porty LAN + PoE OUT 10/100Mbps:	LAN/LAN + PoE OUT
Napięcie wejściowe:	10 ... 58 V
Napięcie wyjściowe PoE:	Vout = Vin (44... 58 V)
Maksymalna moc wyjściowa z portu:	LAN/LAN + PoE OUT - 60 W
Pobór mocy:	1,35 W (cały tor)
Kontrola zasilania na wyjściu:	Autonegocjacja
Zabezpieczenia przepięciowe:	Porty LAN i BNC
Zabezpieczenia przeciążeniowe:	xCOAX4-SW - Zabezpieczenie przed zwarcie z autopotwrotem
Długość przewodu koncentrycznego:	< 1000m - xCOAX4-SW do xCOAX4-CAM
Sygnalizacja zasilania:	LED PWR - obecność zasilania
Sygnalizacja PoE:	LED port RJ45 (żółty) - obecność zasilania PoE
Sygnalizacja transmisji:	LED port RJ45 (zielony) - link i transmisja danych LED LINK przy
	złącza BNC (zielony) - link i transmisja danych w torze COAX
	LED 10Mb - transmisja LAN w torze XCOAX z prędkością
	10Mbps
Sygnalizacja przepustowości LAN:	LED LV Dioda sygnalizacyjna LowVoltage
Sygnalizacja niskiego napięcia:	-25°C ... +65°C
Zakres temperatur pracy:	51(73) x 51 x 23 mm
Wymiary (S x W x G):	0,06 kg
Waga:	IP20
Stopień ochrony:	Uniwersalna podstawa montażowa
Konstrukcja obudowy:	Kołki montażowe, dostępne dodatkowe adaptory do szyny
Montaż:	TH-35 oraz RACK
	5902143691464
Kod EAN:	26.30.23.0
Kod PKWiU:	8517 62
Kod HS:	8517 62 00
Kod CN2020:	

Dane importera/producenta: ATTE, ul. 3 maja 81B, Myślenice, Polska, email: zamowienia@atte.pl