Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:20

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-cdnvrau-i-din-inteligentny-rozdzielacz-aktywny-video-do-systemu-p-na-szyne-din-p-24864.html



ACO CDNVRau-I-DIN Inteligentny rozdzielacz aktywny video do systemu P na szynę DIN

Cena	**306,27 zł**
Numer katalogowy	**36524**
Kod producenta	**CDNVRau-I-DIN**
Kod EAN	**5905997381123**

Opis produktu

ACO CDNVRau-I-DIN Inteligentny rozdzielacz aktywny video do systemu P na szynę DIN

Model: CDNVRau-I-DIN

Przeznaczenie:

Rozdzielacz aktywny **CDNVRau-I-DIN** do wideodomofonów Aco pracujących w systemie P, przeznaczony do montażu na szynę DIN. Umożliwia rozdzielenie sygnałów audio, video oraz zasilania (tzw. magistrali) na cztery aktywne wyjścia (wbudowane wzmacniacze wideo) oraz jedno pasywne wyjście (bez wzmacniacza).

Najważniejsze cechy:

Najważniejszą cechą rozdzielacza **CDNVRau-I-DIN** jest inteligentne monitorowanie stanów wejść i wyjść (poprawność napięć, zwarcia, itp.). W razie wykrycia niewłaściwych stanów, np. z powodu zwarcia w lokalu, rozdzielacz odetnie każde aktywne wyjście od systemu domofonowego, dzięki czemu odłączany jest tylko jeden lokal, a cały system domofonowy może pracować bez problemów dalej. Po ustaniu zwarcia rozdzielacz samoczynnie załączy ponownie odłączone wyjście. Status każdego wyjścia i wejścia jest niezależnie sprawdzany i sygnalizowany indywidualnymi diodami LED, które kodami błyskowymi potrafią wskazać jakiego typu awaria wystąpiła (ułatwia to diagnozowanie problemów w działaniu całego systemu domofonowego).

Zastosowanie rozdzielacza:

Do rozdzielacza **CDNVRau-I-DIN** można bezpośrednio podłączenie do 5 odbiorników video w odległości max. 70m (przy odpowiedniej ilości zasilaczy; przy odpowiedniej konfiguracji systemu istnieje możliwość uzyskania większej odległości). Rozdzielacz umożliwia także rozdzielenie magistrali głównej na 4 wyjścia (z wykorzystaniem wyjść aktywnych) oraz podłączenie kolejnego rozdzielacza do wyjścia pasywnego. Umożliwia także zakończenie magistrali głównej (wbudowana

zworka terminatora wideo), a jedno z aktywnych wyjść jest dodatkowo wzmocnione co pozwala zniwelować straty sygnału video przy długich magistralach.

Ponadto rozdzielacz może być zasilany z magistrali głównej lub z zewnętrznego zasilacza 15V oraz posiada dodatkowe wyjście śrubowe do podłączenia linii audio i zasilania.

Montowany może być na piętrach, w punkcie zbiorczym instalacji lub w miejscu rozdzielenia magistrali. Przeznaczony jest do montażu na szynę DIN (zajmuje szerokość 4 modułów DIN) lub natynkowo. Współpracują z urządzeniami marki **ACO** działającymi w systemach P, zarówno video jak i audio.

Specyfikacja techniczna:

Index	CDNVRau-I-DIN
Opis	Rozdzielacz aktywny video do systemów cyfrowych montowanych na szynę DIN
Wykonanie	Obudowa z tworzywa ABS
Wymiary (mm)	91,1x71x59,2 (4 moduły DIN)
Sposób montażu	Szyna DIN lub natynkowo
Typ instalacji	Cyfrowy: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	15VDC / 60 mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,9W
Wyjścia	
Złącze RJ45 (5 x magistrala: video, linia, zasilanie):	
– 4 x wyjścia aktywne (wzmacniacze); maks. obciążenie do 0,7A	
– 1 x wyjście pasywne (bez wzmacniacza)	
Złącza śrubowe ARK:	
– podłączenie sygnału linii (odbiorniki audio)	
91,1x71x59,2 (4 moduły DIN)	
Wejścia	
Złącze RJ45 (magistrala: video, linia, zasilanie):	
– 1 x wejście główne	
Złącza śrubowe ARK:	
– podłączenie zasilania dodatkowego	

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl