Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-como-pro-code-v1-panel-wideodomofonowy-p-21340.html



ACO COMO-PRO-CODE-V1 panel wideodomofonowy

Cena	**1 511,67 zł**
Numer katalogowy	**34867**
Kod producenta	**COMO-PRO-CODE-V1**
Kod EAN	**5905997380553**

Opis produktu

ACO COMO-PRO-CODE-V1 panel wideodomofonowy

Model: COMO-PRO-CODE-V1

Specyfikacja

Index	COMO-PRO-CODE-V1
Opis	Wideodomofon cyfrowy do sytemu PRO, z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków i 1 przyciskiem bezpośredniego dzwonienia
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciskami ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	– Kamera – kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy – zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu – jeden indywidualnie podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pole opisowe – zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)
Max. ilość abonentów	1
Sposób montażu	– Podtynkowy – natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PRO/PV) – opcjonalnie – dodatkowy zestaw ułatwiający montaż

	podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
Wymiary (mm)	Panel 286×90 Puszka montażowa podtynkowa 268x73x32
Typ instalacji	Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 400mA
Pobór mocy w trybie czuwania	~2,5W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe rozłączalne: – podłączenie elektrozaczepu różnego typu (max. 1,5A między innymi tradycyjny lub rewersyjny) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A np. zwora elektromagnetyczna, brama) 5 x złącza śrubowe rozłączalne (podłączenie magistrali systemu PRO): – podłączenie sygnału audio: „LINE” – podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC” – podłączenie sygnału Video: „V+” i „V-” 1 x złącze RJ45: – podłączenie magistrali systemu PRO
Wejścia	2 x złącza śrubowe rozłączalne: – podłączenie zewnętrznego przycisku otwierania (przycisk zwierny NO) np. przycisk dzwonkowy, możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania max do 25s. 2 x złącza śrubowe rozłączalne: – możliwość zasilania elektrozaczepu z osobnego zasilacza (DC lub AC)
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu – funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu) – otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane podłączenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu) – możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
Cechy	– Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja – odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC) – indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi – kontrola dostępu – wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym oraz obsługa 1020 indywidualnych kodów otwierania oraz 1 administracyjnego (dostępne za pomocą programu komputerowego) – możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonienia lub za pomocą komputera – obsługa 10 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu) – w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu – możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonienia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera) – akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) – tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera) – obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu – opcjonalnie możliwość wybrania numeru dzwonienia za pomocą klawiatury numerycznej (opcja domyślnie wyłączona)

Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:	– automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu), zarówno za pomocą kodu dostępu jak i breloka zbliżeniowego – możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie – detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika) – opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu – kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A – podłączenie w jednym systemie do 2 paneli (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2–60 (G3)) – dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach) – programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0) – wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie – indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami – możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie – jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager – darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl