

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/aco-fam-p-1npzsacc-panel-pod-tynk-1-lokator-czyt-brel-zamek-szyfrowy-p-31787.html>



ACO FAM-P-1NPZSACC panel pod tynk 1-lokator czyt. brel. zamek szyfrowy.

Cena	859,77 zł
Numer katalogowy	13353
Kod producenta	FAM-P-1NPZSACC
Kod EAN	5905997380669
Dodatkowe funkcje	czytnik kart/brelków
Współpraca z systemami	FAMILIO
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Przetwornik obrazu kamery	bd.
Rodzaj montażu panelu	Pod tynk
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	197x90
Ilość przewodów łączących	2 + 2
Wbudowana kamera	Nie

Opis produktu

ACO FAM-P-1NPZSACC panel pod tynk 1-lokator czyt. brel. zamek szyfrowy.

Model: FAM-P-1NPZSACC

Najważniejsze cechy

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- klawiatura szyfrowa do wybierania numeru i otwierania bramki kodem
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- obsługa do 10 lokali kodem
- obsługa 1 lokalu przyciskiem bezpośredniego wybierania (np: firmy)

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów jedno lub wielo-lokatorskich.

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

-
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
 - obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
 - automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
 - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
 - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
 - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
 - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
 - funkcja otwierania korytarzowego
 - dzwonienie portierskie
 - możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
 - możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
 - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
 - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
 - programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
 - darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Specyfikacja techniczna

- **Index:** FAM-P-1NPZSACC
- **Opis:** Domoфон cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów:** 11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- **Sposób montażu:** Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x31
- **Typ instalacji:** Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 12V ± 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 1,4W
- **Wyjścia:** Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia:** 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB:** Tak

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl