Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-fam-p-2npacc-nt-panel-natynkowy-2-rodzinny-czyt-brel-p-31758.html



ACO FAM-P-2NPACC NT panel natynkowy 2-rodzinny czyt. brel.

Cena	**675,27 zł**
Numer katalogowy	**13403**
Kod producenta	**FAM-P-2NPACC NT**
Kod EAN	**5905997380829**
Ilość przewodów łączących	**2**
Wbudowana kamera	**Nie**
Dodatkowe funkcje	**czytnik kart/brelków**
Współpraca z systemami	**FAMILIO**
Typ oświetlacza	**Nie dotyczy**
Przetwornik obrazu kamery	**bd.**
Rodzaj montażu panelu	**Na tynk**
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	**197x90**

Opis produktu

ACO FAM-P-2NPACC NT panel natynkowy 2-rodzinny czyt. brel.

Model: FAM-P-2NPACC NT

Najważniejsze cechy:

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- podświetlany przycisk wywołania
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- instalacja natynkowa
- obsługa breloków zbliżeniowych

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów dwurodzinnych.

Specyfikacja techniczna

- **Index**: FAM-P-2NPACC NT
- **Opis**: Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków i 2 przyciskami
- **Wykonanie**: Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły**: 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów**: 2 lokale
- **Sposób montażu**: Natynkowy
- **Wymiary (mm)**: Panel 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5x25,4
- **Typ instalacji**: Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii**: Max. 1000m
- **Zasilanie**: 12V ± 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: ~ 1,4W
- **Wyjścia**: Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia**: 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB**: Tak

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl