Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 06:40

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/aco-fam-p-2npzsacc-panel-pod-tynk-2-rodzinny-czyt-brel-zamek-szyfr-p-31760.html



# ACO FAM-P-2NPZSACC panel pod tynk 2-rodzinny czyt. brel. zamek szyfr.

| | |
|---|---|
| Cena | **859,77 zł** |
| Numer katalogowy | **13405** |
| Kod producenta | **FAM-P-2NPZSACC** |
| Kod EAN | **5905997380683** |
| Dodatkowe funkcje | **zamek szyfrowy, opcja: podłączenie bramy, czytnik breloków** |
| Współpraca z systemami | **FAMILIO,CDN,INSPIRO** |
| Typ oświetlacza | **Nie dotyczy** |
| Przetwornik obrazu kamery | **bd.** |
| Rodzaj montażu panelu | **Pod tynk** |
| Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.) | **197x90** |
| Ilość przewodów łączących | **2** |
| Wbudowana kamera | **Nie** |

## Opis produktu

## ACO FAM-P-2NPZSACC panel pod tynk 2-rodzinny czyt. brel. zamek szyfr.

Model: FAM-P-2NPZSACC

### Najważniejsze cechy

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- klawiatura szyfrowa do wybierania numeru i otwierania bramki kodem
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- obsługa do 10 lokali kodem
- obsługa 2 lokalu przyciskiem bezpośredniego wybierania (np: firmy)

### Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów jedno lub wielo-lokatorskich.

### Specyfikacja techniczna

- **Index**: FAM-P-2NPZSACC
- **Opis**: Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 2 przyciskami
- **Wykonanie**: Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły**: Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 2NP - 2 indywidualnie podświetlane przyciski wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów**: 12 lokali (2 indywidualne przyciski wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- **Sposób montażu**: Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm)**: Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32
- **Typ instalacji**: Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii**: Max. 1000m
- **Zasilanie**: 12V ± 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: ~ 1,4W
- **Wyjścia**: Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia**: 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB**: Tak

## Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawiania parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zworą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Dane importera/producenta: Aco sp. z o.o. sp. komandytowa, Diamentowa 7, Suchy Las, Polska, email: biuro@aco.com.pl