

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czujnik-ruchu-i-obecnosci-orno-or-cr-235-p-30547.html>

Czujnik ruchu i obecności ORNO OR-CR-235



Cena	60,76 zł
Numer katalogowy	10420
Kod producenta	OR-CR-235
Kod EAN	5901752484559

Opis produktu

Czujnik ruchu i obecności ORNO OR-CR-235

Model: OR-CR-235

Przeznaczenie

Małogabarytowy czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Czujnik charakteryzuje wyższa inteligencja i większa dokładność, która umożliwia wykrywanie nawet najmniejszych ruchów. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.

Specyfikacja

Typ czujnika	podczerwień
Kąt widzenia	360st.
Zasięg detekcji	Ø6m
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz
Max. obciążenie	800W
Stopień ochrony	IP20
Kolor	biały
Regulacja natężenia światła LUX	tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX	<3—2000lux
Regulacja czasu świecenia TIME	tak
Zakres regulacji TIME	min: 10 sek. ± 3 sek.; max: 15 min. ± 2 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS	nie
Montaż	podtynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm])	Ø50 / 66,5
Wymiary otworu montażowego ([mm])	Ø40

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl