

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czujnik-ruchu-orno-or-cr-262w-p-29356.html>



Czujnik ruchu ORNO OR-CR-262/W

Cena	87,58 zł
Numer katalogowy	24617
Kod producenta	OR-CR-262/W
Kod EAN	5900378654759

Opis produktu

Czujnik ruchu ORNO OR-CR-262/W

Model: OR-CR-262/W

Przeznaczenie

Czujnik służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyposażony jest w potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Dostępne kolory: biały, czarny. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym

Specyfikacja techniczna

Typ czujnika	podczerwień
Kąt widzenia	220st.
Zasięg detekcji	12m
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz
Max. obciążenie	1200W
Stopień ochrony IP	IP44
Kolor	biały
Regulacja natężenia światła LUX	tak
Zakres regulacji natężenia światła LUX	<3-2000 lux
Regulacja czasu świecenia TIME	tak
Zakres regulacji TIME	min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min
Regulacja zasięgu detekcji SENS	nie
Montaż	natynkowy
Wymiary czujnika (szer./wys./gł. [mm])	81,6 / 91,7 / 66,5
Inne cechy	wysokość montażu: 1,8-2,5m

Dane importera/producenta: ORNO GROUP Sp. z o.o., Rolników 437, Gliwice, Polska, email: www.orno.pl