Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct68me-io-i-p-31644.html

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I

Cena	**1 131,60 zł**
Numer katalogowy	**13332**
Kod producenta	**MCT68ME-IO-I**
Kod EAN	**5907608961212**
Pobór pradu w stanie pracy	**150 mA**
Pobór prądu w stanie czuwania	**100 mA**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Współczynnik ochrony obudowy	**Brak danych**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Dostępne tryby pracy	**Praca w systemie ROGER RACS 5**
Zasięg odczytu RF ID	**7 cm**
Pojemność systemu	**Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5**
Przeznaczenie do drzwi	**Wszystkich**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**30V/1,5A DC/AC**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I

Model: MCT68ME-IO-I

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja za pomocą karty i kodu
- Praca w standardzie 125kHz i 13,56MHz
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Trzy wskaźniki LED

- Cztery klawisze funkcyjne
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe

Przeznaczenie:

Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16

Charakterystyka:

- Karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
- MIFARE® ULTRALIGHT
- MIFARE® Classic 1K oraz 4K
- MIFARE® Plus
- MIFARE® DESFire EV1
- Karty zbliżeniowe EM 125 kHz
- Zasięg odczytu do 7 cm
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Wyświetlacz LCD
- Trzy wskaźniki LED
- Trzy wejścia NO/NC
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wyjścia tranzystorowe 1A/15V
- Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
- Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
- Klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia
- Cztery programowalne klawisze funkcyjne
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Zasilanie 12VDC
- Konfiguracja przez RS485 (RogerVDM)
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerISP)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Wymiary (W x S x G): 170 X 110 X 42 mm

Dane techniczne:

- **N**: 10-15 VDC Pobór prądu (średni) ~100 mA
- **W**: Trzy (IN1..IN3) dwustanowe linie wejściowe NO/NC wewnętrznie spolaryzowane do plusazasilania za pośrednictwem rezystora 15kΩ, próg przełączania ok. 3.5V
- **W**: Wyjście przekaźnikowe (REL1) z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC
- **W**: Dwa wyjścia tranzystorowe (IO1, IO2) typu otwarty kolektor, maks. obciążenie 15VDC/1A
- **Z**: do 7 cm
- **O**: (TAMPER) Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta
- **O**: Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **K**: (wg EN 50133-1) Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,
- **T**: -25°C- +60°C,
- **W**: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W**: 170 X 110 X 42 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl