

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/czytnik-zblizeniowy-roger-mct68me-io-i-p-31644.html>



Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I

Cena	1 131,60 zł
Numer katalogowy	13332
Kod producenta	MCT68ME-IO-I
Kod EAN	5907608961212
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Max. obciążenie styków przekaźnika	30V/1,5A DC/AC
Pobór prądu w stanie pracy	150 mA
Pobór prądu w stanie czuwania	100 mA
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Napięcie zasilacza	12 V
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Dostępne tryby pracy	Praca w systemie ROGER RACS 5
Zasięg odczytu RF ID	7 cm
Pojemność systemu	Czytnik przeznaczony do systemu RACS 5

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy ROGER MCT68ME-IO-I

Model: MCT68ME-IO-I

Najważniejsze cechy

- Identyfikacja za pomocą karty i kodu
- Praca w standardzie 125kHz i 13,56MHz
- Odczyt karty z odległości do 7cm
- Trzy wskaźniki LED

-
- Cztery klawisze funkcyjne
 - Praca w warunkach wewnętrznych
 - Wbudowane wyjście przekaźnikowe

Przeznaczenie:

Czytnik przeznaczony jest do pracy w systemie RACS 5 z kontrolerami MC16

Charakterystyka:

- Karty zbliżeniowe ISO14443A, odczyt numeru seryjnego karty (CSN):
- MIFARE® ULTRALIGHT
- MIFARE® Classic 1K oraz 4K
- MIFARE® Plus
- MIFARE® DESFire EV1
- Karty zbliżeniowe EM 125 kHz
- Zasięg odczytu do 7 cm
- Interfejs komunikacyjny RS485
- Wyświetlacz LCD
- Trzy wskaźniki LED
- Trzy wejścia NO/NC
- Wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Dwa wyjścia tranzystorowe 1A/15V
- Definiowanie polaryzacji spoczynkowej linii wyjściowej
- Głośnik sygnalizacyjny z regulowanym poziomem dźwięku
- Klawiatura z regulowanym poziomem podświetlenia
- Cztery programowalne klawisze funkcyjne
- Detekcja otwarcia obudowy oraz oderwania od podłoża
- Zasilanie 12VDC
- Konfiguracja przez RS485 (RogerVDM)
- Aktualizacja oprogramowania wbudowanego przez RS485 (RogerISP)
- Praca w warunkach wewnętrznych
- Wymiary (W x S x G): 170 X 110 X 42 mm

Dane techniczne:

- **N:** 10-15 VDC Pobór prądu (średni) ~100 mA
- **W:** Trzy (IN1..IN3) dwustanowe linie wejściowe NO/NC wewnętrznie spolaryzowane do plusa zasilania za pośrednictwem rezystora 15kΩ, próg przełączania ok. 3.5V
- **W:** Wyjście przekaźnikowe (REL1) z pojedynczymi stykami NO/NC, obciążalność 30V/1,5A DC/AC
- **W:** Dwa wyjścia tranzystorowe (IO1, IO2) typu otwarty kolektor, maks. obciążenie 15VDC/1A
- **Z:** do 7 cm
- **O:** (TAMPER) Izolowany kontakt NO/NC, 50mA/24V, kontakty zwarte gdy obudowa zamknięta
- **O:** Do 1200 m pomiędzy kontrolerem i czytnikiem licząc po kablu
- **K:** (wg EN 50133-1) Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,
- **T:** -25°C- +60°C,
- **W:** 10 to 95% (bez kondensacji)
- **W:** 170 X 110 X 42 mm

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl