

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/extender-poe-do-3-kamer-ip-pulsar-ext-poe3-p-31048.html>

EXTENDER POE DO 3 KAMER IP Pulsar EXT-POE3



Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	18481
Kod producenta	EXT-POE3
Kod EAN	5902135311998
Porty FastEthernet	1
Przepustowość urządzenia	1.6 Gb/s
Liczba portów POE	3
Liczba portów	3 szt.
Obsługa PoE	Tak
Architektura switch	Fast Ethernet
Prędkość transmisji switch	b.d.
Port konsoli	Nie
Typ switcha	Niezarządzalny
Rodzaj obudowy	Montaż ściana / sufit

Opis produktu

EXTENDER POE DO 3 KAMER IP Pulsar EXT-POE3

Model: EXT-POE3

Najważniejsze cechy

- Zastosowanie: Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100m. Umożliwia podłączenie trzech kamer IP PoE przy wykorzystaniu jednego przewodu.
- Wejście PoE: PoE IN - zgodne z IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE:
- PoE OUT1 / PoE OUT2 - zgodne z IEEE802.3af/at
- PoE OUT3 - nie zgodne z IEEE802.3af
- Prąd wyjściowy PoE OUT: 0,6A/port - OUT1/2; 0,3A/port - OUT3 (Σ0,6A max.)
- Zabezpieczenia: OLP, SCP*
- Wymiary: L=81 W=77 H=26 [+/- 2mm]
- Montaż: wkręty montażowe
- Gwarancja: 2 lata
- Uwagi:
- przeznaczony do pracy w sieciach 10Mbit/s i 100Mbit/s

Przeznaczenie

Extender EXT-POE3 to urządzenie przeznaczone do zwiększenia odległości przesyłu zasilania PoE oraz danych Ethernet za pomocą skrętki UTP kat. 5/5e o kolejne 100m. Extender jest zasilany ze switcha PoE lub innego urządzenia zgodnego ze standardem PoE (wejście PoE IN). Napięcie wyjściowe oraz dane dostępne są na wyjściach PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3, do których należy podłączyć kamery lub inne urządzenia IP wykorzystujące zasilanie PoE. Maksymalny prąd obciążenia wynosi 0,6A (patrz Tab.1). Do przesyłu zasilania na portach PoE OUT1, PoE OUT2, PoE OUT3 wykorzystane są pary 4/5 (+) 7/8(-), które zgodnie ze standardem sieci Ethernet nie są używane do transmisji danych (transmisja danych odbywa się z wykorzystaniem pary 1/2 i 3/6).

Specyfikacja techniczna

- **Extender:** EXT-POE3
- **Zasilanie:** Zgodne z 802.3af/at (44÷57VDC)
- **Pobór prądu przez układy modułu:** <30mA
- **Moc modułu:** 30W max.
- **Napięcie wyjściowe:** Zgodne z napięciem zasilania
- **Prąd wyjściowy:** 0,6A porty PoE OUT1/2, 0,3A port PoE OUT3 ($\Sigma=0,6A$ max.)
- **Wejściowe pary zasilające:** PoE IN 1/2 (+) 3/6(-) 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Wyjściowe pary zasilające:** PoE OUT1/2 4/5 (+) 7/8 (-)
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe:** OLP
- **Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:** SCP
- **PoE OUT1/2:** 105% ÷ 150% znamionowego prądu wyjściowego, automatyczny powrót
- **PoE OUT3:** PTC 0,5A, bezpiecznik polimerowy
- **Optyczna sygnalizacja pracy:** Dioda LED LAN (żółta) – stan połączenia sieci LAN
- **Dioda LED:** PoE (zielona) – obecność napięcia na wej/wyj. zasilania
- **Warunki pracy:** II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
- **Wymiary(LxWxH):** 81 x 77 x 26 [÷/- 2mm]
- **Mocowanie:** Wkręty montażowe x2 (otwory Ø 6mm)
- **Złącza:** wej/wyj. PoE RJ45 8P8C
- **Waga:** netto/brutto 0,11kg / 0,15kg
- **Temperatura składowania:** -20°C...+60°C
- **Deklaracje, gwarancja CE:** RoHS, 2 lata od daty produkcji v1.0/l

Cechy urządzenia

- Zakres napięcia wejściowego 44-57VDC
- Zasilanie ze switcha PoE
- Wejście PoE IN zgodne ze standardem IEEE802.3af/at
- Wyjścia PoE OUT1/2 zgodne ze standardem IEEE802.3af/at standard wybierany przełącznikiem)
- Wyjście PoE OUT3 - pasywne
- Zwiększa zasięg danych Ethernet oraz zasilania PoE o kolejne 100metrów
- Przeznaczony do pracy w sieciach 10/100Mb/s
- Możliwość odłączenia zasilania na portach PoE OUT1/2
- Sygnalizacja optyczna stanu pracy
- Zabezpieczenia
 - przepięciowe (wejście PoE)
 - przeciążeniowe OLP
 - przeciwzwarciowe SCP
- Gwarancja – 2 lata

Dane importera/producenta: PULSAR K. Bogusz sp. j., Siedlec 150, Łapczyca, Polska, email: biuro@pulsar.pl