Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr302-p-32451.html




# Kontroler dostępu ROGER PR302

| | |
|---|---|
| Cena | **750,30 zł** |
| Numer katalogowy | **2198** |
| Kod producenta | **PR302** |
| Kod EAN | **5907608961953** |
| Dostępne tryby pracy | **Praca autonomiczna lub w większym systemie** |
| Zasięg odczytu RF ID | **12 cm** |
| Max. obciążenie styków przekaźnika | **1,5A/30V** |
| Częstotliwość czytnika | **125 kHz** |
| Typ weryfikacji | **Karta i kod** |
| Napięcie zasilacza | **12 V** |
| Bufor zdarzeń | **1 000 000** |
| Wbudowana klawiatura szyfrowa | **Tak** |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | **1** |
| Czytnik kart zbliżeniowych | **Tak** |
| Pobór prądu w stanie gotowości | **80 mA** |
| Maksymalna ilość użytkowników | **4000 .os** |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | **Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy** |

## Opis produktu

### Kontroler dostępu ROGER PR302

Model: PR302

**NAJWAŻNIEJSZE CECHY**

- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu

## PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR302 mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery PR302 mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR302 może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

## CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 80mA
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 12 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa I, warunki wewnętrzne,temperatura otoczenia: +5°C- +40°C,wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: 105 X 104 X 32 mm
- **Waga**: ≈140g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl