

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr311se-p-32696.html>



Kontroler dostępu ROGER PR311SE

Cena	639,60 zł
Numer katalogowy	9354
Kod producenta	PR311SE
Kod EAN	5907608962066
Maksymalna ilość użytkowników	1000 .os
Funkcje dodatkowe urządzenia	Wyjście przekaźnikowe 1,5A/30V
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Zasięg odczytu RF ID	15 cm
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Częstotliwość czytnika	125 kHz
Typ weryfikacji	Karta i kod
Napięcie zasilacza	12 V
Bufor zdarzeń	1 000 000
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Czytnik kart zbliżeniowych	Tak
Pobór prądu w stanie gotowości	70 mA

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR311SE

Model: PR311SE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy

-
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
 - Instalacja na zewnątrz

PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR311SE zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej popularnych rozwiązaniach kontroli dostępu. Mogą być wykorzystywane zarówno w instalacjach autonomicznych jak i sieciowych do 1000 użytkowników. Wszystkie kontrolery serii PR311SE są wyposażone w interfejs komunikacyjny RS485, który może zostać wykorzystany zarówno do ich programowania jak i do komunikacji w systemie sieciowym. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR311SE może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM/USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz (UNIQUE)
- Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika zewnętrznego serii PRT (Roger)
- Zasilanie 12VDC
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 1000 użytkowników w systemie
- Obsługa dodatkowych użytkowników typu „gość” definiowanych indywidualnie na każdym kontrolerze
- 99 harmonogramów czasowych (*)
- 250 grup dostępu
- 250.000 zdarzeń w buforze (*)
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Globalne sterowanie stanem uzbrojenia z podziałem na strefy alarmowe (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Szybkie programowanie (ok. 15 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika (ok. 3 sekund na każdy kontroler w systemie)
- Możliwość podziału systemu na podsystemy (maks. 250 podsystemów)
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Instalacja na zewnątrz
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

(*) – funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr:** Wartość
- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 70mA (50mA dla wersji bez klawiatury)
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne, temperatura otoczenia: -25°C - +60°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** Wraz ze standardową podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 23 mm Wraz z grubszą podstawką obudowy: 152.5 X 46 X 35 mm
- **Waga:** ≈150g
- **Certyfikat:** CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl