Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr402dr-p-32485.html



Kontroler dostępu ROGER PR402DR

Cena	**750,30 zł**
Numer katalogowy	**9050**
Kod producenta	**PR402DR**
Kod EAN	**5907608962202**
Bufor zdarzeń	**1 000 000**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Nie**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**2**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Nie**
Pobór prądu w stanie gotowości	**100 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**4000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych czytników**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub w większym systemie**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**5A**
Typ weryfikacji	**Brak**
Napięcie zasilacza	**18 V**

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR402DR

Model: PR402DR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu

PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR402DR mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery PR402DR mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR402DR może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4). Kontrolery PR402DR posiadają wbudowany zasilacz buforowy, mogą współpracować z 1 lub 2 czytnikami oraz umożliwiają montaż na szynie Din 35mm.

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość dołączenia dwóch zewnętrznych czytników
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
- Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A
- Osiem programowalnych linii wejściowych NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30VDC
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 5A/230VAC
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta,Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Kontrola dostępu w windach (wymaga modułów XM-8)
- Możliwość montażu na szynie DIN 35mm
- Znak CE

(*) – funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centralę CPR32-SE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr**: Wartość
- **Napięcie zasilania**: 18 VAC; 12VDC; 24VDC
- **Pobór prądu**: 100mA
- **Bateria rezerwowa**: Suchy akumulator żelowy o końcowym napięciu ładowania 13.8V, prąd ładowania ok. 300mA
- **Klasa środowiskowa**: Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C - +40°C, wilgotność względna: 10-95% (bez kondensacji)
- **Wymiary**: 85 X 124 X 73 mm
- **Waga**: ≈200g
- **Certyfikat**: CE

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl