Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:50

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/kontroler-dostepu-roger-pr612-p-32551.html



Kontroler dostępu ROGER PR612

Cena	**750,30 zł**
Numer katalogowy	**7764**
Kod producenta	**PR612**
Kod EAN	**5907608962318**
Dostępne tryby pracy	**Praca autonomiczna lub w większym systemie**
Zasięg odczytu RF ID	**15 cm**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1,5A/30V**
Częstotliwość czytnika	**125 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Napięcie zasilacza	**12 V**
Bufor zdarzeń	**250 tys.**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Tak**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Tak**
Pobór prądu w stanie gotowości	**70 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**4000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC**

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR612

Model: PR612

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD

- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu

POZOSTAŁE CECHY

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (*)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

(*) funkcje dostępne tylko w systemach wyposażonych w centrale kontroli dostępu firmy ROGER

SPECYFIKACJA

- **Napięcie zasilania**: 10-15 VDC
- **Pobór prądu**: 70mA
- **Kontakt anty-sabotażowy**: Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy**: Do 15 cm
- **Klasa środowiskowa**: Klasa IV, warunki zewnętrzne ogólne,
- **temperatura otoczenia**: -25°C- +60°C,
- **wilgotność względna**: 10-95% (bezkondensacji)
- **Wymiary**: 115 X 80 X 35 mm
- **Waga**: ≈120g
- **Certyfikat**: CE

PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR612 mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralami CPR. W trybie autonomicznym kontrolery PR612 mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR612 może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN.

Dane importera/producenta: Roger sp. z o.o. sp.k., Gościszewo 59, Sztum, Polska, email: roger@roger.pl