Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:28

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/konwerter-inverto-quad-black-ultra-idlt-qdl412-ultra-opn-p-32853.html



KONWERTER INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

Cena	**158,99 zł**
Numer katalogowy	**3473**
Kod producenta	**INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN**
Kod EAN	**5453002615157**
Szumy własne	**0,2 dB**
Wzmocnienie konwertera	**60 dB**
Średnica szyjki	**40 mm**
Ilość wyjść	**4 szt.**

Opis produktu

KONWERTER INVERTO QUAD BLACK ULTRA

Model: INVERTO QUAD BLACK ULTRA IDLT-QDL412-ULTRA-OPN

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Obsługa rozdzielczości SD oraz HD
- Obsługa stereoskopowego 3D
- bardzo małe szumy fazowe – kompatybilny z HDTV/DVB-S2
- wysoki poziom wyjściowy
- wysoka stabilność częstotliwości
- urządzenie selekcjonowane
- Zalecane rozmiary anteny: 60 cm*, 70 cm*, 80 cm, 90 cm

* - w przypadku kanałów HD zalecamy minimum 80 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Symbol producenta**: IDLB-QUDL40-ULTRA-OPP
- **Dolne pasmo - wejście**: 10,7-11,7GHz
- **Dolne pasmo - wyjście**: 950-1950MHz
- **Oscylator dolny**: 9,75GHz
- **Górne pasmo –wejście**: 11,7-12,75GHz
- **Górne pasmo –wyjście**: 1100-2150MHz
- **Oscylator Górny**: 10,6GHz
- **Szumy własne**: 0,2dB (max 0,7dB)

- **Dryft temperaturowy oscylatora**: +/-3MHz max
- **Szum fazowy**: -90dBc/Hz max
- **Wzmocnienie**: 60dB min
- **Zmienność charakterystyki wzmocnienia**: +/-0,75 dB/27MHz
- **Sterowanie polaryzacja V**: 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacja H**: 16.0~20.0 V
- **VSWR**: 2.0:1
- **Pobór prądu**: 200mA max @11~20V
- **Impedancja wyjściowa**: 75Ohm
- **Temperatura pracy**: -30...+60C
- **Szerokość szyjki**: 50mm
- **Długość szyjki**: 40mm
- **Złącze**: F
- **Masa**: 344g

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl