

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/miernik-technisat-digimeter-s4-touch-dvb-tcs2-p-30991.html>



Miernik Technisat DIGIMETER S4 Touch DVB- T/C/S2

Cena	4 399,00 zł
Numer katalogowy	19657
Kod producenta	DIGIMETER S4
Kod EAN	4019588234369
Wbudowany akumulator	Tak
Przeznaczenie miernika	Telewizja satelitarna i naziemna
Wyświetlacz	Tak

Opis produktu

Miernik Technisat DIGIMETER S4 Touch DVB-T/C/S2

Model: DIGIMETER S4

Najważniejsze cechy

- dotykowy ekran LCD 4.3" TFT, ułatwiający szybszą obsługę miernika
- pomiar sygnałów:
 - DVB-T; DVB-S/S2; DVB-C
 - FM/DAB/DAB+
 - DOLBY Audio AC3-DD+; MPEG i ACC audio; obrazy MPEG4 HD; analog V/A; video; moc sygnału cyfrowego
- pomiar ECHA
- konstelacja dla DVB-T i DVB-S/S2
- automatyczne rozpoznawanie sygnału DVB-T/C i DVB-S/S2
- maksymalna długość ciągłej pracy: do 3h
- możliwość pracy tylko na zasilaczu sieciowym

Przeznaczenie

Profesjonalny zaawansowany miernik HDTV do pomiaru sygnałów DVB-S2/T2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Impedancja wejściowa: 75 Ω
- Wymienne złącze F: TAK
- Zabezpieczenie wejścia RF: max. 60 VAC
- Oznaczenie wyniku pomiaru: POZIOM / MOC; niski/wysoki
- Menedżer plików: Zarządzanie programami i zapis wyników pomiarów

-
- ENKODER/pokrętło: Tak
 - Zasilanie LNB: 0 ... 500 mA
 - Jednostka pomiaru: dBμV/dBm (wybór) RBW @ -3dB: 4 MHz
 - Dokładność pomiaru: typ. 1,5 dB
 - Stabilność pomiarów dB/°C (-10°C - 50°C): 0,1
 - Ekran: Kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT (480 x 272 Pixel)
 - Automatyczny timer wyłączenia: 5/10 min
 - Napięcie wejściowe / wyjściowe złącza RF: 5V - 13V - 18V - 24V,
 - DiSEqC, SCR oraz dCSS
 - Audio: Głośnik 0,5 W (regulacja głośności)
 - Dźwięk/brzęczyk: Wskazanie jakości lub poziomu sygnału, opcja z możliwością wyboru Interfejs komunikacyjny: USB 1.1
 - Pamięć: do 99 planów (199 programów w każdym planie)