Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/miernik-technisat-digimeter-s4-touch-dvb-tcs2-p-30991.html



Miernik Technisat DIGIMETER S4 Touch DVB-T/C/S2

Cena	**4 399,00 zł**
Numer katalogowy	**19657**
Kod producenta	**DIGIMETER S4**
Kod EAN	**4019588234369**
Wbudowany akumulator	**Tak**
Przeznaczenie miernika	**Telewizja satelitarna i naziemna**
Wyświetlacz	**Tak**

Opis produktu

Miernik Technisat DIGIMETER S4 Touch DVB-T/C/S2

Model: DIGIMETER S4

Najważniejsze cechy

- dotykowy ekran LCD 4.3" TFT, ułatwiający szybszą obsługę miernika
- pomiar sygnałów:
- DVB-T; DVB-S/S2; DVB-C
- FM/DAB/DAB+
- DOLBY Audio AC3-DD+; MPEG i ACC audio; obrazy MPEG4 HD; analog V/A; video;moc sygnału cyfrowego
- pomiar ECHA
- konstelacja dla DVB-T i DVB-S/S2
- automatyczne rozpoznawanie sygnału DVB-T/C i DVB-S/S2
- maksymalna długość ciągłej pracy: do 3h
- możliwość pracy tylko na zasilaczu sieciowym

Przeznaczenie

Profesjonalny zaawansowany miernik HDTV do pomiaru sygnałów DVB-S2/T2

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

- Impedancja wejściowa: 75 Ω
- Wymienne złącze F: TAK
- Zabezpieczenie wejścia RF: max. 60 VAC
- Oznaczenie wyniku pomiaru: POZIOM / MOC; niski/wysoki
- Menedżer plików: Zarządzanie programami i zapis wyników pomiarów

- ENKODER/pokrętło: Tak
- Zasilanie LNB: 0 ... 500 mA
- Jednostka pomiaru: dBµV/dBm (wybór) RBW @ -3dB: 4 MHz
- Dokładność pomiaru: typ. 1,5 dB
- Stabilność pomiarów dB/°C (-10°C - 50°C): 0,1
- Ekran: Kolorowy wyświetlacz 4,3" TFT (480 x 272 Pixel)
- Automatyczny timer wyłączania: 5/10 min
- Napięcie wejściowe / wyjściowe złącza RF: 5V - 13V - 18V - 24V,
- DiSEqC, SCR oraz dCSS
- Audio: Głośnik 0,5 W (regulacja głośności)
- Dźwięk/brzęczyk: Wskazanie jakości lub poziomu sygnału, opcja z możliwością wyboru Interfejs komunikacyjny: USB 1.1
- Pamięć: do 99 planów (199 programów w każdym planie)