Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:12

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/przetwornica-volt-polska-sinuspro-1000e-12v-7001000w-p-32112.html



# PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1000E 12V 700/1000W

| | |
|---|---|
| Cena | **524,00 zł** |
| Numer katalogowy | **11885** |
| Kod producenta | **3SP091012E** |
| Kod EAN | **5903293765241** |

## Opis produktu

### PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1000E 12V 700/1000W

Model: 3SP091012E

#### Najważniejsze cechy

- Moc całkowita (chwilowa): 1000 VA
- Moc znamionowa (ciągła): 700 W
- Prąd ładowania: 5A/10A (przełączany)
- Napięcie wejściowe: 12V
- Napięcie wyjściowe: 230V/10 50Hz/0.5
- Przebieg napięcia: Czysty Sinus
- Wyposażona w prostownik i UPS

#### Zastosowanie

- Awaryjne zasilanie pieców
- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
- Urządzenia AGD (lodówki, mikrofalówki, blendery, opiekacze)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)
- Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)
- Urządzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)

#### Przeznaczenie

- Automatyczny wentylator do chłodzenia przetwornicy z czujnikiem temperatury
- Niski pobór prądu w trybie jałowym

- Alarm rozładowania akumulatora
- Kabel połączeniowy do klemy akumulatora
- Funkcja prostownika i UPS
- Automatyczne ładowanie akumulatora po powrocie zasilania sieciowego
- Regulowana moc prostownika

## Specyfikacja

- **Specyfikacja Techniczna (w tabelce)**:
- **Moc całkowita (chwilowa)**: 1000 VA
- **Moc znamionowa (ciągła)**: 700 W
- **Stabilizator napięcia AVR**: 140 - 275 VAC
- **Prąd ładowania (sieć)**: 5/10 A (przełączany)
- **Napięcie ładowania (sieć)**: 13,8V±0,5V
- **Wbudowany akumulator**: Ne
- **Napięcie akumulatora / -ów**: 12 VDC
- **Chłodzenie**: radiatory + wentylatory
- **Temperatura pracy**: 0-40 st. C
- **Wymiary [mm]**: 337x146x170
- **Waga [Kg]**: 7,6
- **Dopuszczalny zakres napięcia zasilającego**: Przełączenie na zasilanie bateryjne następuje w chwili kiedy napięcie sieciowe jest niższe niż 160 V (+- 5 V) lub wyższe niż 260 V (+- 5 V)
- **Częstotliwość napięcia zasilającego**: 45 Hz ~ 65 Hz
- **Zakres napięć wyjściowych**: Regulator napięcia sieciowego: 204 - 240 V, zasilacz awaryjny UPS: 230 V (+- 3%)
- **Częstotliwość napięcia wyjściowego UPS**: 50 Hz (+- 0,5 Hz)
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe (zasilanie bateryjne)**: W przypadku przeciążenia 110 % - 130 % odłączenie zasilania następuje po 30 s. Jeżeli przeciążenie jest wyższe niż 130 % odłączenie zasilania następuje natychmiast.
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie sieciowe)**: Urządzenie ostrzega o przeciążeniu, aż do momentu zadziałania bezpieczników.

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl