

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/przetwornica-volt-polska-sinuspro-1000e-12v-7001000w-p-32112.html>

PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1000E 12V 700/1000W



Cena	524,00 zł
Numer katalogowy	11885
Kod producenta	3SP091012E
Kod EAN	5903293765241

Opis produktu

PRZETWORNICA VOLT POLSKA SINUSPRO-1000E 12V 700/1000W

Model: 3SP091012E

Najważniejsze cechy

- Moc całkowita (chwilowa): 1000 VA
- Moc znamionowa (ciągła): 700 W
- Prąd ładowania: 5A/10A (przełączany)
- Napięcie wejściowe: 12V
- Napięcie wyjściowe: 230V/10 50Hz/0.5
- Przebieg napięcia: Czysty Sinus
- Wyposażona w prostownik i UPS

Zastosowanie

- Awaryjne zasilanie pieców
- Urządzenia RTV (telewizory, tunery, hi-fi, dvd)
- Urządzenia AGD (lodówki, mikrofalówki, blendery, opiekacze)
- Elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki)
- Zasilanie ładowarek (smartfony, tablety, telefony, laptopy, gps-y)
- Pompy, sprężarki (wody, ciepła, klimatyzatory)
- Urządzenia biurowe (drukarki, faksy, komputery, monitory)

Przeznaczenie

- Automatyczny wentylator do chłodzenia przetwornicy z czujnikiem temperatury
- Niski pobór prądu w trybie jałowym

-
- Alarm rozładowania akumulatora
 - Kabel połączeniowy do klemy akumulatora
 - Funkcja prostownika i UPS
 - Automatyczne ładowanie akumulatora po powrocie zasilania sieciowego
 - Regulowana moc prostownika

Specyfikacja

- **Specyfikacja Techniczna (w tabelce):**
- **Moc całkowita (chwilowa):** 1000 VA
- **Moc znamionowa (ciągła):** 700 W
- **Stabilizator napięcia AVR:** 140 - 275 VAC
- **Prąd ładowania (sieć):** 5/10 A (przełączany)
- **Napięcie ładowania (sieć):** 13,8V±0,5V
- **Wbudowany akumulator:** Ne
- **Napięcie akumulatora / -ów:** 12 VDC
- **Chłodzenie:** radiatory + wentylatory
- **Temperatura pracy:** 0-40 st. C
- **Wymiary [mm]:** 337x146x170
- **Waga [Kg]:** 7,6
- **Dopuszczalny zakres napięcia zasilającego:** Przełączenie na zasilanie bateryjne następuje w chwili kiedy napięcie sieciowe jest niższe niż 160 V (+- 5 V) lub wyższe niż 260 V (+- 5 V)
- **Częstotliwość napięcia zasilającego:** 45 Hz ~ 65 Hz
- **Zakres napięć wyjściowych:** Regulator napięcia sieciowego: 204 - 240 V, zasilacz awaryjny UPS: 230 V (+- 3%)
- **Częstotliwość napięcia wyjściowego UPS:** 50 Hz (+- 0,5 Hz)
- **Zabezpieczenia przeciążeniowe (zasilanie bateryjne):** W przypadku przeciążenia 110 % - 130 % odłączenie zasilania następuje po 30 s. Jeżeli przeciążenie jest wyższe niż 130 % odłączenie zasilania następuje natychmiast.
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe (zasilanie sieciowe):** Urządzenie ostrzega o przeciążeniu, aż do momentu zadziałania bezpieczników.

Dane importera/producenta: VOLT Polska Sp. z o.o, Świemirowska 3, Sopot, Polska, email: kontakt@voltpolska.pl