

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/rozgaleznik-ax-bve-30-01-p-32627.html>

ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 30-01



Cena	24,35 zł
Numer katalogowy	7324
Kod producenta	ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 30-01
Kod EAN	7611682240306
Przesył zasilania	Nie
Ilość wejść	1 szt.
Ilość wyjść	3 szt.

Opis produktu

ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 30-01; 7324

Model: ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 30-01

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- połączane piny sygnałowe
- dołączony plastikowy uchwyt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu:** Rozgałęźnik BVE 30-01
- **Ilość wyjść:** 3
- **Tłumienie dla 40MHz:** 5,5
- **Tłumienie dla 470MHz:** 5,6
- **Tłumienie dla 862MHz:** 6,0
- **Tłumienie dla 1000MHz:** 6,2
- **Izolacja wewn. dla 40MHz:** 20
- **Izolacja wewn. dla 470MHz:** 30
- **Izolacja wewn. dla 862MHz:** 25
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz:** 25
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz:** 20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz:** 20

-
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz:** 23
 - **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz:** 20
 - **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz:** 20
 - **Wymiary:** 89x55x30mm

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl