Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:29

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/rozgaleznik-ax-bve-6-01-p-32629.html

# ROZGAŁEŹNIK AX BVE 6-01




| | |
|---|---|
| Cena | **61,99 zł** |
| Numer katalogowy | **7326** |
| Kod producenta | **ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 60-01** |
| Kod EAN | **7611682240702** |
| Przesył zasilania | **Nie** |
| Ilość wejść | **1 szt.** |
| Ilość wyjść | **6 szt.** |

## Opis produktu

### ROZGAŁEŹNIK AX BVE 6-01; 7326

Model: ROZGAŁĘŹNIK AX BVE 60-01

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu**: Rozgałęźnik BVE 20-01,Rozgałęźnik BVE 30-01,Rozgałęźnik BVE 40-01,Rozgałęźnik BVE 60-01,Rozgałęźnik BVE 80-01
- **Ilość wyjść**: 2,3,4,6,8
- **Tłumienie dla 40MHz**: 3,5,5,5,7,9,11
- **Tłumienie dla 470MHz**: 3,6,5,6,7,2,9,11
- **Tłumienie dla 862MHz**: 4,0,6,0,7,6,10,11,5
- **Tłumienie dla 1000MHz**: 4,3,6,2,8,0,11,0,12,0
- **Izolacja wewn. dla 40MHz**: 25,20,24,25,30
- **Izolacja wewn. dla 470MHz**: 40,30,30,25,30
- **Izolacja wewn. dla 862MHz**: 30,25,30,25,25
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz**: 25,25,30,23,22
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz**: 30,20,20,18,18
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz**: 30,23,23,20,20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz**: 26,23,23,26,20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz**: 24,23,23,26,20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz**: 30,20,20,18,18
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz**: 45,23,23,20,20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz**: 20,20,20,20,18
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz**: 20,20,20,16,18
- **Wymiary**: 67x55x30mm,89x55x30mm,89x55x30mm,142x64x32mm,142x64x32mm

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- duże tłumienie odbić
- rozgałęźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- pozłacane piny sygnałowe
- gwarancja 24 miesiące

Dane importera/producenta: Ostrowski Sp. z o.o., Stępińska 22/30, Warszawa, Polska, email: handel@ostrowski.pl