Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/terminal-kontroli-dostepu-hikvision-ds-k1t805mbwx-p-23105.html



TERMINAL KONTROLI DOSTĘPU HIKVISION DS-K1T805MBWX

Cena	**1 153,74 zł**
Numer katalogowy	**40833**
Kod producenta	**DS-K1T805MBWX**
Kod EAN	**6942160415659**
Bufor zdarzeń	**100000**
Wbudowana klawiatura szyfrowa	**Tak**
Ilość wyjść przekaźnikowych	**1**
Czytnik kart zbliżeniowych	**Tak**
Pobór prądu w stanie gotowości	**1000 mA**
Maksymalna ilość użytkowników	**10000 .os**
Funkcje dodatkowe urządzenia	**Hik-Connect; konfiguracja z poziomu przeglądarki**
Dostępne tryby pracy	**autonomiczny; jako czytnik Wiegand; OSDP**
Zasięg odczytu RF ID	**4 cm**
Max. obciążenie styków przekaźnika	**1A**
Częstotliwość czytnika	**1356 kHz**
Typ weryfikacji	**Karta i kod**
Napięcie zasilacza	**12 V**

Opis produktu

TERMINAL KONTROLI DOSTĘPU HIKVISION DS-K1T805MBWX

Model: DS-K1T805MBWX

Przeznaczenie

Hikvision DS-K1T805 Series to zaawansowane terminale kontroli dostępu, które oferują różnorodne metody autoryzacji, takie jak karty Mifare, czytnik linii papilarnych (w modelu MBFWX) oraz opcje zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Hik-Connect. Urządzenia te są idealne do zastosowań w systemach kontroli dostępu w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Terminale mogą pracować autonomicznie lub jako część większego systemu, współpracując z innymi urządzeniami bezpieczeństwa. Obsługują do 10 tysięcy użytkowników i rejestrują do 100 tysięcy zdarzeń, co czyni je doskonałym rozwiązaniem do monitorowania dostępu w miejscach o dużym przepływie ludzi.

Terminale są przystosowane do pracy w trudnych warunkach zewnętrznych, oferując odporność na różne warunki atmosferyczne. Dzięki integracji z systemem w chmurze, możliwy jest zdalny dostęp do zarządzania systemem oraz monitorowania w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji mobilnych i przeglądarki internetowej.

Specyfikacja

- **System operacyjny:** Linux
- **Buzzer**: Tak
- **LAN:** 10/100 Mbps
- **Bluetooth:** Tak
- **Wi-Fi**: 2,4 GHz, IEEE802.11b, g, n, d, e, h, i
- **RS-485**: 1x
- **Ethernet:** 1x RJ-45
- **Wiegand:** 26/34
- **Czujnik otwarcia drzwi:** 1x
- **Przycisk wyjścia:** 1x NO
- **Przekaźnik zamka drzwi:** 1x NO/NC (12 V, 1 A)
- **Wyjście alarmowe:** 1x
- **Wejścia alarmowe:** 2x NO/NC

Dane importera/producenta: Hikvision Poland Sp. z o.o., Business Garden, Budynek B3, ul. Żwirki i Wigury 16B, Warszawa, Polska, email: sales.eu@hikvision.com