

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-armac-home-lite-850va-line-interactive-schuko-v2-p-21605.html>



# UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 850VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Cena                  | <b>259,99 zł</b>          |
| Numer katalogowy      | <b>47170</b>              |
| Kod producenta        | <b>HL/850F/LED/V2</b>     |
| Czas przełączania     | <b>2-6ms</b>              |
| Zimny start           | <b>Tak</b>                |
| Moc rzeczywista       | <b>480 W</b>              |
| Architektura UPS      | <b>Line-Interactiv</b>    |
| Moc pozorna           | <b>850 VA</b>             |
| Rodzaj obudowy        | <b>Tower</b>              |
| Liczba faz na wejściu | <b>1/1</b>                |
| Postać fali           | <b>Sinus modyfikowany</b> |
| Ilość baterii         | <b>1 szt.</b>             |
| Typ baterii           | <b>12V/9Ah</b>            |

## Opis produktu

### UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 850VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2

Model: HL/850F/LED/V2

### UPS ZASILACZ AWARYJNY Armac Home Lite 850VA LINE-INTERACTIVE SCHUKO V2 - SPECYFIKACJA:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Topologia UPS        | Line-interactive (VI) |
| Moc                  | 480 W                 |
| Moc pozorna          | 850 VA                |
| PowerFactor          | 0.6                   |
| Sprawność urządzenia | 0.96                  |
| Typ obudowy          | Desktop               |
| Liczba gniazd        | 2                     |
| Typ gniazda          | Schuko                |
| Liczba baterii       | 1                     |
| Gniazdo rozszerzeń   | Nie                   |

|                                        |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Liczba gniazd rozszerzeń               | 0                                                                      |
| Złącza                                 | RJ-11<br>RJ-45<br>USB 2.0 Typ-B                                        |
| Złącze modułu bateryjnego              | Nie                                                                    |
| Pojemność baterii                      | 9 Ah                                                                   |
| Rodzaj baterii                         | Kwasowo-ołowiowa VRLA AGM                                              |
| Napięcie baterii                       | 12 V                                                                   |
| Napięcie szeregu baterii               | 12 V                                                                   |
| Czas ładowania baterii                 | 6 h                                                                    |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu  | 3.4 min                                                                |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.15 min                                                               |
| Napięcie wejściowe                     | 230 V                                                                  |
| Zakres napięcia wejściowego            | 145 - 290 V                                                            |
| Zakres częstotliwości wejściowej       | 45 - 65 Hz                                                             |
| Regulacja częstotliwości wejściowej    | +/-5 Hz                                                                |
| Napięcie wyjściowe                     | 230 V                                                                  |
| Zakres napięcia wyjściowego            | 195 - 255 V                                                            |
| Częstotliwość wyjściowa                | 50 Hz                                                                  |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR)  | Tak                                                                    |
| Regulacja napięcia wyjściowego         | +/- 1 %                                                                |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida                                                 |
| Czas transferu                         | 2 - 6 ms                                                               |
| Maksymalny czas przełączania           | 6 ms                                                                   |
| Funkcje                                | Automatyczna regulacja napięcia (AVR)                                  |
| Sygnalizacja pracy                     | Dioda LED                                                              |
| Alarmy dźwiękowe                       | Tak                                                                    |
| Zimny start                            | Tak                                                                    |
| Zabezpieczenia                         | Przeciążeniowe<br>Przeciwzwarceniowe                                   |
| Poziom hałasu                          | 40 dB                                                                  |
| Kolor                                  | Czarny                                                                 |
| Oprogramowanie                         | Tak                                                                    |
| Obsługiwane systemy operacyjne         | FreeBSD<br>Linux<br>Windows 10<br>Windows 11<br>Windows 7<br>Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia         | 0 - 45 °C                                                              |
| Zalecana wilgotność otoczenia          | 10 - 90 %                                                              |
| Klasa szczelności                      | IP20                                                                   |
| Długość                                | 283 mm                                                                 |
| Szerokość                              | 95 mm                                                                  |
| Wysokość                               | 140 mm                                                                 |
| Waga                                   | 4.85 kg                                                                |
| Waga baterii                           | 2.35 kg                                                                |
| Akcesoria w zestawie                   | Instrukcja obsługi                                                     |

Dane importera/producenta: Impakt S.A., Stanisława Lema 16, Mosina, Polska, email: [product@impakt.com.pl](mailto:product@impakt.com.pl)