Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-at-fr-p-29431.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 AT FR

Cena	**2 229,00 zł**
Numer katalogowy	**29447**
Kod producenta	**VFI 3000 AT FR**
Kod EAN	**4260074982503**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**6 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**2700 W**
Architektura UPS	**On-Line**
Moc pozorna	**3000 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 AT FR

Model: VFI 3000 AT FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Moc 3000VA/2700W
- Wykonany w technologii On-Line
- Power factor wyjściowy 0.9
- Obudowa: Tower
- Postać fali: Sinusoida
- W zestawie oprogramowanie monitorujące.

PRZEZNACZENIE

PowerWalker VFI 3000 AT to UPS online z technologią podwójnej konwersji, zaprojektowany w celu zabezpieczenia sprzętu o znaczeniu krytycznym. Pomimo profesjonalnego zastosowania seria VFI AT jest łatwa w obsłudze i ma kompaktowe wymiary.

Seria VFI AT, raczej unikatowa wśród zasilaczy UPS online, zawiera gniazda wyjściowe dla wtyczek typu FR (standardu

polskiego z bolcem uziemiającym).

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VFI
Moc	2700 W
Moc pozorna	3000 VA
PowerFactor	0.9
Sprawność urządzenia	0.91
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	5
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	6
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Złącza	RJ-11RJ-45RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	11 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3.5 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	80 - 300 V
Funkcje	Awaryjne wyłączenie (EPO)
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,5 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12 V
Napięcie szeregu baterii	72V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	0 ms
Czas transferu	0 - 0 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Długość	416 mm
Szerokość	196 mm
Wysokość	342 mm
Waga	21 kg
Waga baterii	13 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de