

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-csw-fr-p-28417.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 CSW FR

Cena	829,99 zł
Numer katalogowy	33182
Kod producenta	VI 1000 CSW FR
Kod EAN	4260074981834
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	12V/10Ah
Czas przełączania	6-10ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	600 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	1000 VA
Rodzaj obudowy	Desktop

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 CSW FR

Model: VI 1000 CSW FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 600W
- Bateria 1x 10Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Czysta fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE

Seria VI CSW z oferty PowerWalker, została stworzona do pracy z nawet najbardziej wymagającym sprzętem.

Pracujący w trybie **Line-Interactive** UPS, chroni urządzenia przed awariami zasilania, przepięciami czy spadkami napięcia.

Precyzyjne układy znajdujące się pod obudową zapewniają **czystą falę sinusoidalną**, a czytelny wyświetlacz pozwoli na monitorowanie podstawowych danych.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	600 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	98.4 %
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	10 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	7 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	2.18 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	172 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Ładowarka USB
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	207 - 253 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	6 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe Przeciwpzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSDLinuxMACSolarisWindows 7Windows 8Windows VistaWindows XPWindows 10
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	288 mm
Szerokość	99 mm
Wysokość	280 mm
Waga	10.4 kg
Waga baterii	2.55 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de