

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-ert-hid-p-28345.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 ERT HID

Cena	1 439,00 zł
Numer katalogowy	33485
Kod producenta	VI 1000 ERT HID
Kod EAN	4260074975291
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	900 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	1000 VA
Rodzaj obudowy	Rack / Tower
Alternatywny tytuł Ceneo 3	UPS Power Walker 1000VA VI 1000 RT LCD HID
Alternatywny tytuł Ceneo 2	UPS Power Walker 1000VA VI 1000 RT LCD HID LINE-INTERACTIVE RACK 19"
Alternatywny tytuł Ceneo 1	UPS VI 1000 RT HID POWER WALKER LINE-INTERACTIVE 1000VA 8XIEC OUT RJ11/RJ45 IN/OUT USB/RS-232 LCD
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	2 szt.
Typ baterii	12V/9Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 ERT HID

Model: VI 1000 ERT HID

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wysoki współczynnik mocy PF = 0.9
- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 900W
- Bateria 2x 9Ah/12V
- 4 gniazda IEC C13
- Funkcja zimny start
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS

PRZEZNACZENIE:

- **VI 1000 ERT HID** to zaawansowany UPS oferujący szeroką gamę zastosowań. Jest przeznaczony zarówno do rozwiązań serwerowych w szafach 19", jak i do biura – przy użyciu specjalnych podstawek.
- Zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu użytkownika, dzięki czemu nawet niedoświadczony konsument poradzi sobie z jego obsługą i utrzyma pełną kontrolę nad sprzętem.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	900 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	0.9
Sprawność urządzenia	97.8 %
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-45RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	176 - 288 V
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	24V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 5 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	13 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxMACFreeBSDSolarisWindows 8Windows Vista 64bitWindows 7 64bitWindows 8 64bit
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 80 %
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Minimalna głębokość szafy 19"	550
Długość	436 mm
Szerokość	438 mm
Wysokość	86.5 mm
Waga	13.8 kg

Waga baterii	2.3 kg
Wymagana liczba śrub	6

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de