Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:52

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-ms-fr-p-28382.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 MS FR

Cena	**419,99 zł**
Numer katalogowy	**33377**
Kod producenta	**VI 1000 MS FR**
Kod EAN	**4260074982695**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**9Ah**
Czas przełączania	**6-10ms**
Zimny start	**Nie**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Montaż ściana / sufit**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 MS FR

Model: VI 1000 MS FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 600W
- Bateria 1x 9Ah/12V
- Modyfikowana fala sinusoidalna
- 8 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Dedykowane oprogramowanie

PRZEZNACZENIE

PowerWalker VI 1000 MS FR to przystępny cenowo i zaawansowany zarazem UPS oferujący szeroką gamę zastosowań. Sprawdzi się zarówno w małym biurze, jak i domu. Oferuje nadto **możliwość zawieszenia na ścianie**.

Zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu użytkowania, dzięki czemu nawet niedoświadczony konsument poradzi sobie z jego obsługą i utrzyma pełną kontrolę nad sprzętem.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	600 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	0.6
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	1.2 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	6 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	Dioda LED
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Minimalna głębokość szafy 19"	10
Długość	345 mm
Szerokość	200 mm
Wysokość	100 mm
Waga	6.4 kg
Waga baterii	2.3 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de