Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:15

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-r1u-p-31023.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 R1U

Cena	**1 539,00 zł**
Numer katalogowy	**19264**
Kod producenta	**VI 1000 R1U**
Kod EAN	**4260074980400**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**4 szt.**
Typ baterii	**6V 7A**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 R1U

Model: VI 1000 R1U

Najważniejsze cechy

- UPS 1000VA Line-Interactive
- Moc 600W
- Postać fali - Sinusoida
- 4 x gniazdo IEC 230V
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinousioda
- Funkcja zimnego startu
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

Przeznaczenie

LINIA UPS LINE-INTERACTIVE

UPSy Line-Interactive oferują podtrzymanie napięcia w razie awarii zasilania oraz regulację napięcia (AVR). AVR reguluje napięcie wzmacniając je podczas podnapięć oraz obniżając je podczas nadnapięć. Dzięki tej funkcji bardziej czułe urządzenia mogą być zasilane bardziej stabilnym napięciem wejściowym unikając w ten sposób ryzykownych fluktuacji, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

Dzięki automatycznej regulacji napięcia baterie są poddawane mniejszym obciążeniom i służą dłużej. Do póki napięcie jest w granicach +/-10% napięcia nominalnego, UPS wyreguluje napięcie zamiast od razu przełączać się na tryb baterii.

UPSy Line-Interactive oferują port USB lub RS-232 do podłączenia z komputerem. Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo oprogramowanie do kontroli i monitorowania parametrów wejścia i wyjścia.

Line-Interactive zostały zaprojektowane jako ekonomiczne rozwiązanie problemów z zasilaniem o niewielkich mocach.

Specyfikacja techniczna

- **Type**: Line-Interactive
- **Power capacity**: 1000VA / 600W
- **Output Power Factor**: 0.60
- **Input Voltage Range**: 165-290 VAC
- **Frequency Range**: 45Hz - 55Hz
- **Frequency (Synchronized Range)**: 50Hz
- **Nominal Output Voltage**: 230 VAC
- **Pure Sine Wave**: Yes
- **THDv**: ≤3% Full Linear Load; ≤5% Non-Linear Load
- **Voltage Regulation (Bat. Mod.)**: ±10%
- **Frequency (Battery Mode)**: ±0,5Hz
- **Transfer Time [AC to Battery]**: 4ms typical
- **Charger**: 1A
- **Protection**: Overload protection on utility: fuse; on battery: internal current limiting
- **Batteries**: 4x 6V/7Ah
- **DC Voltage**: 4 x 6V
- **Recharge Time**: 8h to 90%
- **Full Load Backup Time**: 0.8min
- **Half Load Backup Time**: 10.3min
- **IEC C13 Outlet**: 4
- **Input**: C14
- **Software**: PowerMaster
- **USB port**: Yes
- **HID Support**: Yes
- **RS-232 Port**: Yes
- **Extension Slot**: Yes, 1
- **EPO Port**: Yes
- **Temperature**: 0°C – 40°C
- **Humidity**: 0% - 90% RH (non-condensing)
- **Package Content**: UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, Rack Ears
- **Manual Languages**: EN
- **EAN**: 4260074980400
- **Width**: 433 mm
- **Height**: 44 mm
- **Depth**: 485 mm
- **Weight**: 14.2 kg
- **Giftbox - Width**: 553 mm
- **Giftbox - Height**: 150 mm
- **Giftbox - Depth**: 475 mm
- **Giftbox - Weight**: 16.5 kg
- **Pcs. per box**: 1
- **Pcs. per pal**: 48

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de