Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-sb-fr-p-29767.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SB FR

Cena	**384,99 zł**
Numer katalogowy	**27927**
Kod producenta	**VI 1000 SB FR**
Kod EAN	**4260074980660**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12V/5A**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Desktop**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SB FR

Model: VI 1000 SB FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Podtrzymanie napięcia w trybie Line-Interactive
- Wbudowany stabilizator AVR
- Zimny start czyli włączanie UPS-a z baterii bez podłączonego zasilania
- Symulowana, modyfikowana sinusoida - na wyjściu z baterii,
- Cicha, bezwentylatorowa praca urządzenia
- Współpraca z USB HID
- Automatyczny restart
- Zarządzanie UPSem poprzez port USB

PRZEZNACZENIE

Seria Power Walker VI SB została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz UPS w technologii

line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port USB z obsługą HID (umożliwiając łatwą i natychmiastową komunikację z dowolnym O / S).

Zasilacze marki PowerWalker posiadają wbudowany stabilizator napięcia AVR czego efektem jest podstawowe zabezpieczenie przez skokami napięcia w sieci.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	1000 VA
Moc	600 W
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	96.4 %
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	5 Ah
Napięcie baterii	12
Czas ładowania baterii	8 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	7 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Liczba gniazd	2
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerManager
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxFreeBSDSolarisWindows 8Windows Vista 64bitWindows 7 64bitWindows 8 64bit
Długość	315 mm
Szerokość	110 mm
Wysokość	189 mm
Waga	6.9 kg
Waga baterii	2.06 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Złącza	USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de