Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1000-scl-p-28353.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SCL

Cena	**524,99 zł**
Numer katalogowy	**33470**
Kod producenta	**VI 1000 SCL**
Kod EAN	**4260074982138**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**7Ah**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**600 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1000 VA**
Rodzaj obudowy	**Desktop**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 SCL

Model: VI 1000 SCL

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 600W
- Bateria 2x 7Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Modyfikowana fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu F
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE:

Seria UPS-ów VI SCL powstała z myślą o użytkownikach szukających rozwiązania wysokiej jakości w możliwie jak najniższej

cenie.

Z uwagi na **kompaktowe wymiary**, doskonale sprawdzi się w przestrzeni domowej oraz małym biurze.

VI 1000 SCL SCHUKO zapewnia relatywnie **długi czas podtrzymania** podłączonych doń urządzeń, co w przypadku braku dostaw energii elektrycznej daje cenne minuty na zapisanie postępów naszej pracy.

Zaprojektowany został z myślą o wygodnej i intuicyjnej obsłudze, posiada wbudowany **wyświetlacz LCD**, dzięki któremu nawet niedoświadczony użytkownik z łatwością odczyta podstawowe dane diagnostyczne.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	600 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	96.5 %
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ F
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	5 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.5 min
Czas ładowania baterii	6 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	207 - 253 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	24V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	LinuxMACWindows 2000Windows 7Windows 7 64bitWindows 8Windows 8 64bitWindows VistaWindows Vista 64bitWindows XPWindows 10Windows 10 64bit
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	320 mm
Szerokość	130 mm
Wysokość	182 mm
Waga	8.2 kg
Waga baterii	2.06 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de