

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1200-shl-fr-p-32349.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SHL FR

Cena	649,99 zł
Numer katalogowy	1397
Kod producenta	VI 1200 SHL FR
Kod EAN	4260074976533
Czas przełączania	8,00 ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	600 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	1200 VA
Rodzaj obudowy	Tower
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	2 szt.
Typ baterii	12V 7A

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1200 SHL FR

Model: VI 1200 SHL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB

- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

PRZEZNACZENIE:

Power Walker VI 1200 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	600 W
Moc pozorna	1200 VA
PowerFactor	0.5
Sprawność urządzenia	0.95
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13, Typ E
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	11 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1.3 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	24V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Czas transferu	4 - 8 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxMACFreeBSDSolarisWindows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	364 mm
Szerokość	139 mm
Wysokość	195 mm
Waga	8.6 kg
Waga baterii	4.12 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de