Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:14

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1500-csw-fr-p-28413.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 CSW FR

Cena	**999,99 zł**
Numer katalogowy	**33193**
Kod producenta	**VI 1500 CSW FR**
Kod EAN	**4260074981858**
Czas przełączania	**6-10ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**900 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**1500 VA**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12V/9Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 CSW FR

Model: VI 1500 CSW FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 1500VA
- Moc czynna 900W
- Bateria 2x 9Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Czysta fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE

Seria VI CSW z oferty PowerWalker, została stworzona do pracy z nawet najbardziej wymagającym sprzętem.

Pracujący w trybie **Line-Interactive** UPS, chroni urządzenia przed awariami zasilania, przepięciami czy spadkami napięcia.

Precyzyjne układy znajdujące się pod obudową zapewniają **czystą falę sinusoidalną**, a czytelny wyświetlacz pozwoli na monitorowanie podstawowych danych.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	900W
Moc pozorna	1500VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	98.4 %
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	2
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11, RJ-45, USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	3,45 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	172 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR), Ładowarka USB
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	207 - 253 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	24V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	6 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciążeniowe , Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	FreeBSD, Linux, MAC, Solaris, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 10
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	410 mm
Szerokość	99 mm
Wysokość	288 mm
Waga	13.1 kg
Waga baterii	2.3 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de