

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-1500-cw-fr-p-30112.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 CW FR

Cena	1 249,00 zł
Numer katalogowy	25920
Kod producenta	VI 1500 CW FR
Kod EAN	4260074982077
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	2 szt.
Typ baterii	12V/9Ah
Czas przełączania	2 - 6 ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	1050 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	1500 VA
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1500 CW FR

Model: VI 1500 CW FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 1500VA
- Moc czynna 1050W
- Bateria 2x 9Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- 3 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

Specyfikacja techniczna

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Tower
Moc pozorna	1500 VA
Moc	1050 W
Zabezpieczenia	Przeciwpzepięciowe
PowerFactor	0.7
Sprawność urządzenia	0.96
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	4 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	8.9 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	2.2 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Liczba gniazd	3
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 1.5 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	Wyświetlacz
Zakres napięcia wyjściowego	208 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Długość	397 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	220 mm
Waga	12.4 kg
Waga baterii	2.3 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	20 - 90 %
Złącza	RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de