Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:17

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-2200-rle-p-30488.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 RLE

Cena	**1 399,00 zł**
Numer katalogowy	**22939**
Kod producenta	**VI 2200 RLE**
Kod EAN	**4260074981186**
Czas przełączania	**2 - 4 ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**1320 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**2200 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**12 V / 9 Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 2200 RLE

Model: VI 2200 RLE

Najważniejsze cechy

- Automatyczny regulator napięcia z wyjściem Pure Sine Wave
- USB z obsługą interfejsu HID
- Inteligentnym gniazdem dla kart komunikacyjnych
- Ekran automatycznego przyciemniania (UPS jest budzony przyciskiem wyciszenia)
- W pełni automatyczna i cicha praca

Przeznaczenie

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19”. Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalna na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania.

Specyfikacja techniczna

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Rack
Rozmiar	19"
Moc pozorna	2200 VA
Moc	1320 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.95
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	43963.041666666664
Czas ładowania baterii	4 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	7.1 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1.1 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 55 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	50 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxMACFreeBSDSolarisWindows 8
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Minimalna głębokość szafy 19"	550
Długość	430 mm
Szerokość	438 mm
Wysokość	88 mm
Waga	16.7 kg
Waga baterii	4.12 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Wymagana liczba śrub	4
Złącza	RJ-45RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de