

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-rle-p-30735.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLE



Cena	1 809,00 zł
Numer katalogowy	21429
Kod producenta	VI 3000 RLE
Kod EAN	4260074981193
Moc pozorna	3000 VA
Rodzaj obudowy	Rack
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	4 szt.
Typ baterii	12 V / 7,2 Ah
Czas przełączania	2 - 6 ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	1800 W
Architektura UPS	Line-Interactiv

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLE

Model: VI 3000 RLE

Najważniejsze cechy

- Automatyczny regulator napięcia z wyjściem Pure Sine Wave
- USB z obsługą interfejsu HID
- Inteligentnym gniazdem dla kart komunikacyjnych
- Ekran automatycznego przyciemniania (UPS jest budzony przyciskiem wyciszenia)
- W pełni automatyczna i cicha praca

Przeznaczenie

PowerWalker VI 1200-3000 RLE to kompaktowa seria o topologii LINE-INTERACTIVE zaprojektowana do szaf rack 19". Urządzenie zapewnia pełną falę sinusoidalną na wyjściu oferując optymalną ochronę dla małych obciążeń silnikowych i serwerów z zasilaczami APFC. Port USB posiada obsługę HID, która umożliwia natywną komunikację z prawie wszystkimi typowymi systemami operacyjnymi - eliminując potrzebę instalowania dodatkowego oprogramowania.

Specyfikacja techniczna

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Rack 2U
Rozmiar	19"
Moc pozorna	3000 VA
Moc	1800 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	0.95
Liczba baterii	4
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	43597.083333333336
Czas ładowania baterii	4 H
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	7.4 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1.3 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 4 ms
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Złącza	USB 2.0
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x4
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Liczba gniazd rozszerzeń	1
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)Awaryjne wyłączenie (EPO)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 55 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	220 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	50 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98Win. 2000Win. XPWin. VistaWin. 7LinuxMACFreeBSDSolarisWin. 8
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Długość	430 mm
Szerokość	438 mm
Wysokość	88 mm
Waga	21.8 kg
Waga baterii	4.12 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Wymagana liczba śrub	4

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de