

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-rlp-p-26820.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP



Cena	3 359,00 zł
Numer katalogowy	38103
Kod producenta	VI 3000 RLP
Kod EAN	4260074983807
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus
Ilość baterii	6 szt.
Typ baterii	12V/9Ah
Czas przełączania	2-10ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	2700 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	3000 VA
Rodzaj obudowy	Rack

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP

Model: VI 3000 RLP

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- **Power Factor = 0.9**
- Moc pozorna 3000VA
- Moc czynna 2700W
- Bateria 6x 9Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- **W pełni programowalne gniazda!**
- 8 gniazd IEC C13

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - PRZEZNACZENIE

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w serwerowni. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy pisanie dokumentu, gdy zabraknie prądu. Wysoka wydajność VI 3000 RLP, jest zasługą starannego wykonania przy użyciu nowoczesnej technologii, zapewnia możliwość podłączenia, obsługę i zarządzanie wieloma

urządzeniami na raz, bez obaw o przeciążenie.

Ekran LCD umożliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzętu, niezależnie od położenia urządzenia, dzięki możliwości jego obrotu. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, przeciążenie oraz aktualny tryb pracy. Możliwa jest także konfiguracja sprzętu oraz każdego z gniazd, przy użyciu wbudowanych przycisków znajdujących się pod ekranem LCD.

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	2700 W
Moc pozorna	3000 VA
PowerFactor	0.9
Sprawność urządzenia	98.8 %
Typ obudowy	Rack
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	6
Złącza	RS-232 USB Typ-B
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	4 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	9 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	2.5 min
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Napięcie wyjściowe	230 V
Częstotliwość wyjściowa	60 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Alarmy dźwiękowe	Tak
Zimny start	Tak
Poziom hałasu	45 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	PowerMaster
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	5 - 90 %
Klasa szczelności	IP20
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	2 U
Minimalna głębokość szafy 19"	800
Długość	610 mm
Szerokość	438 mm
Wysokość	88 mm
Waga	35.8 kg
Akcesoria w zestawie	Instrukcja obsługi Kabel zasilający

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de