Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:13

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-rlp-p-26820.html



# UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP

| | |
|---|---|
| Cena | **3 359,00 zł** |
| Numer katalogowy | **38103** |
| Kod producenta | **VI 3000 RLP** |
| Kod EAN | **4260074983807** |
| Liczba faz na wejściu | **1/1** |
| Postać fali | **Sinus** |
| Ilość baterii | **6 szt.** |
| Typ baterii | **12V/9Ah** |
| Czas przełączania | **2-10ms** |
| Zimny start | **Tak** |
| Moc rzeczywista | **2700 W** |
| Architektura UPS | **Line-Interactiv** |
| Moc pozorna | **3000 VA** |
| Rodzaj obudowy | **Rack** |

## Opis produktu

### UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP

Model: VI 3000 RLP

### UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- **Power Factor = 0.9**
- Moc pozorna 3000VA
- Moc czynna 2700W
- Bateria 6x 9Ah/12V
- Czysta fala sinusoidalna
- **W pełni programowalne gniazda!**
- 8 gniazd IEC C13

### UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - PRZEZNACZENIE

Zasilacz awaryjny świetnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w serwerowni. Pozwoli na dokończenie pracy, spotkania internetowego czy pisania dokumentu, gdy zabraknie prądu. Wysoka wydajność VI 3000 RLP, jest zasługą starannego wykonania przy użyciu nowoczesnej technologii, zapewnia możliwość podłączenia, obsługę i zarządzanie wieloma

urządzeniami na raz, bez obaw o przeciążenie.

Ekran LCD umożliwia intuicyjne monitorowanie pracy sprzętu, niezależnie od położenia urządzenia, dzięki możliwości jego obrotu. Przejrzyste oznaczenia pozwolą na bezproblemowe odczytywanie informacji, takich jak: napięcie na wyjściu urządzenia, przeciążenie oraz aktualny tryb pracy. Możliwa jest także konfiguracja sprzętu oraz każdego z gniazd, przy użyciu wbudowanych przycisków znajdujących się pod ekranem LCD.

## UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLP - DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| Technologia wykonania | VI |
| Moc | 2700 W |
| Moc pozorna | 3000 VA |
| PowerFactor | 0.9 |
| Sprawność urządzenia | 98.8 % |
| Typ obudowy | Rack |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | IEC C13 |
| Liczba baterii | 6 |
| Złącza | RS-232<br>USB Typ-B |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Napięcie baterii | 12 V |
| Czas ładowania baterii | 4 h |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 9 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 2.5 min |
| Zakres napięcia wejściowego | 165 - 290 V |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 60 Hz |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | Tak |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Sinusoida |
| Czas transferu | 2 - 10 ms |
| Sygnalizacja pracy | LCD |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Zimny start | Tak |
| Poziom hałasu | 45 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | PowerMaster |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10<br>Windows 11<br>Windows 7<br>Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 5 - 90 % |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Rozmiar | 19" |
| Wysokość teleinformatyczna | 2 U |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 800 |
| Długość | 610 mm |
| Szerokość | 438 mm |
| Wysokość | 88 mm |
| Waga | 35.8 kg |
| Akcesoria w zestawie | Instrukcja obsługi<br>Kabel zasilający |

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de