Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 03:55

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-600-csw-iec-p-28373.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 CSW IEC

Cena	**874,84 zł**
Numer katalogowy	**33433**
Kod producenta	**VI 600 CSW IEC**
Czas przełączania	**6-10s**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**360 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**600 VA**
Rodzaj obudowy	**Desktop**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12V/7Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 CSW IEC

Model: VI 600 CSW IEC

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 600VA
- Moc czynna 360W
- Bateria 1x 7Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Czysta fala sinusoidalna
- 8 gniazd typu IEC C13
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE:

Seria VI CSW z oferty PowerWalker, została stworzona do pracy z nawet najbardziej wymagającym sprzętem.

Pracujący w trybie **Line-Interactive** UPS, chroni urządzenia przed awariami zasilania, przepięciami czy spadkami napięcia.

Precyzyjne układy znajdujące się pod obudową zapewniają **czystą falę sinusoidalną**, a czytelny wyświetlacz pozwoli na monitorowanie podstawowych danych.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	360 W
Moc pozorna	600 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	98.4 %
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	8
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	9 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	2.5 min
Czas ładowania baterii	8 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	203 - 253 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	10 ms
Czas transferu	6 - 10 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	288 mm
Szerokość	99 mm
Wysokość	280 mm
Waga	8.3 kg
Waga baterii	2.06 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de