

Link do produktu: <https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-600-scl-fr-p-28360.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 SCL FR

Cena	279,99 zł
Numer katalogowy	33381
Kod producenta	VI 600 SCL FR
Kod EAN	4260074982183
Liczba faz na wejściu	1/1
Postać fali	Sinus modyfikowany
Ilość baterii	1 szt.
Typ baterii	wAh
Czas przełączania	2-6ms
Zimny start	Tak
Moc rzeczywista	360 W
Architektura UPS	Line-Interactiv
Moc pozorna	600 VA
Rodzaj obudowy	Desktop

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 SCL FR

Model: VI 600 SCL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 600VA
- Moc czynna 360W
- Bateria 1x 7Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Modyfikowana fala sinusoidalna
- 2 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE

Seria UPS-ów VI SCL powstała z myślą o użytkownikach szukających rozwiązania wysokiej jakości w możliwie jak najniższej cenie.

Z uwagi na **kompaktowe wymiary**, doskonale sprawdzi się w przestrzeni domowej oraz małym biurze.

VI 600 SCL FR zapewnia relatywnie **długi czas podtrzymania** podłączonych doń urządzeń, co w przypadku braku dostaw energii elektrycznej daje cenne minuty na zapisanie postępów naszej pracy.

Zaprojektowany został z myślą o wygodnej i intuicyjnej obsłudze, posiada wbudowany **wyświetlacz LCD**, dzięki któremu nawet niedoświadczony użytkownik z łatwością odczyta podstawowe dane diagnostyczne.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	360 W
Moc pozorna	600 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	96.6 %
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	6 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	300 mm
Szerokość	101 mm
Wysokość	142 mm
Waga	5 kg
Waga baterii	2.06 kg

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de