Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:14

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-650-shl-fr-p-31217.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 650 SHL FR

Cena	**324,99 zł**
Numer katalogowy	**17610**
Kod producenta	**VI 650 SHL FR**
Kod EAN	**4260074976519**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**360 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**650 VA**
Rodzaj obudowy	**Tower**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus modyfikowany**
Ilość baterii	**1 szt.**
Typ baterii	**12 V / 7 Ah**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 650 SHL FR

Model: VI 650 SHL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 650VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V PL, 2x RJ-11 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB

- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
- W zestawie z kablem USB

PRZEZNACZENIE:

Power Walker VI 650 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE:

Szerokość	100 mm
Długość	290 mm
Napięcie wyjściowe	230 V
Napięcie wejściowe	230 V
Wysokość	143 mm
Czas transferu	4 - 8 ms
Moc	360 W
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Moc pozorna	650 VA
Waga baterii	2.06 kg
Pojemność baterii	7 Ah
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 min
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Czas ładowania baterii	6 H
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Napięcie baterii	12 V
Liczba baterii	1
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Gniazda wyjściowe	230V PL (10A)x2
Postać fali	Modyfikowana sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Nie
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kontrola wentylacji	Nie
Złącza	USB 2.0
Oprogramowanie	WinPower
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de