Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 05:16

Link do produktu: https://maxcontrol.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-750-r1u-p-31179.html



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 750 R1U

Cena	**1 029,00 zł**
Numer katalogowy	**17632**
Kod producenta	**VI 750 R1U**
Kod EAN	**4260074980394**
Czas przełączania	**2-6ms**
Zimny start	**Tak**
Moc rzeczywista	**450 W**
Architektura UPS	**Line-Interactiv**
Moc pozorna	**750 VA**
Rodzaj obudowy	**Rack**
Liczba faz na wejściu	**1/1**
Postać fali	**Sinus**
Ilość baterii	**2 szt.**
Typ baterii	**6V / 9A**

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 750 R1U

Model: VI 750 R1U

Najważniejsze cechy

- UPS 750VA Line-Interactive
- Moc 450W
- Postać fali - Sinusoida
- 4 x gniazdo IEC 230V
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarciem i przegrzaniem.
- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinusoida
- Funkcja zimnego startu
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

Przeznaczenie

LINIA UPS LINE-INTERACTIVE

UPSy Line-Interactive oferują podtrzymanie napięcia w razie awarii zasilania oraz regulację napięcia (AVR). AVR reguluje napięcie wzmacniając je podczas podnapięć oraz obniżając je podczas nadnapięć. Dzięki tej funkcji bardziej czułe urządzenia mogą być zasilane bardziej stabilnym napięciem wejściowym unikając w ten sposób ryzykownych fluktuacji, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

Dzięki automatycznej regulacji napięcia baterie są poddawane mniejszym obciążeniom i służą dłużej. Do póki napięcie jest w granicach +/-10% napięcia nominalnego, UPS wyreguluje napięcie zamiast od razu przełączać się na tryb baterii.

UPSy Line-Interactive oferują port USB lub RS-232 do podłączenia z komputerem. Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo oprogramowanie do kontroli i monitorowania parametrów wejścia i wyjścia.

Line-Interactive zostały zaprojektowane jako ekonomiczne rozwiązanie problemów z zasilaniem o niewielkich mocach.

Specyfikacja techniczna

Wysokość	44 mm
Liczba baterii	2
Czas transferu	2 - 4 ms
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 55 Hz
Napięcie wejściowe	230 V
Moc pozorna	750 VA
Moc	450 W
Napięcie wyjściowe	230 V
Czas ładowania baterii	8 H
Długość	216 mm
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Napięcie baterii	6 V
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	8.7 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.4 min
Szerokość	433 mm
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,5 Hz
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x4
Postać fali	Sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kontrola wentylacji	Nie
Złącza	USB 2.0
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit

Dane importera/producenta: BlueWalker GmbH, Hellersbergstraße 6, Neuss, Niemcy, email: info@bluewalker.de